Ficha técnica JM Distech

DV-MOSKITO-K

Marca: DUEVI

Descripción

• Duevi

• Detector de exterior de bajo consumo gran amplitud angular

• Doble PIR en cada lado y doble PIR central

• Tecnología antimasking

• Detección: Rango 12 m en cada lado (10º) / 5 m frontal (180º)

• Indicador detección de movimiento

• Tamper anti-apertura

• Incluye transmisor Ajax para comunicación inalámbrica con paneles Ajax

• Alimentación suministrada por transmisor Ajax

• Uso exterior

• Grado de protección IP54, antivandálico IK10

Especificaciones

Modelo	Moskito K
Tecnología	Doble PIR lateral (ambos lados) y doble PIR frontal
Lente PIR	Lentes adaptables en 3 posiciones
Campo de detección lateral	Configurable por cada lado: 3 m hasta 12 m (en 3 niveles) / 10º
Campo de detección frontal	Configurable: 2 m hasta 5 m (en 3 niveles) / 180º
Frecuencia	868 MHz Jeweller (transmisor Ajax incluido)
Altura instalación	Recomendada 2.2 m (desde 1 a 1.4 metros)
Enmascaramiento	Disponible: a partir de 0ºC, siempre activo (por App) o deshabilitado
Sensibilidad	Ajustable por cada lado y frontal (potenciómetro y jumper)
Tamper anti-apertura	Disponible
Tamper anti-sabotaje	Disponible (acelerómetro por movimiento)
Indicación LEDs	Alarma (azul) y Walk test (6 LEDs rojos: uno por cada PIR / azul: confirmación de alarma)
Indicación sonora	Buzzer integrado para facilitar instalación: alarma, sabotaje, antimasking
Configuración DIP Switch	1 - Antimasking (On/Off) 2- Pre-alarma frontal (On/Off) 3- Walk-test frontal (On/Off) 4- Walk-test derecho (On/Off) 5- Walk-test izquierdo (On/Off) 6- LED alarma (On/Off) 7- Programación por App (On/Off) 8 y 9 - Configuración lados (todos los lados activos / izda, dcha o frontal excluidos) 10- Unificación alarmas en una salida (On/Off)
Configuración adicional en App	Antimasking (a partir de 0ºC, siempre activo o deshabilitado) / Ajuste independiente de sensibilidad por cada lado / Tiempo de reposo (On/Off/Hasta 60 s)
Configuración por App	Necesario módulo DV-BTLINK y descargar App View Sensor (Android)
Salidas cableadas	Alarma y Fallo (tamper y antimasking)
Aviso de batería baja	Señal enviada por transmisor Ajax
Alimentación	Suministrada por Ajax Transmitter (no introducir baterías adicionales)
Consumo	Consumo mínimo (Reposo: 26 uA / Máximo: 6 mA)
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +70 ºC
Grado de protección	IP54, Antivandálico IK10
Dimensiones	190 (Al) x 85 (An) x 113 (Fo) mm (espacio para transmisor)

Contenido

- Detector Duevi para exterior
- AJ-TRANSMITTER: Transmisor vía radio Ajax
- Material de montaje