Ficha técnica JM Distech

XS-AC2102RE-FMF

Marca: X-SECURITY

Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz, así como biometría con huella dactilar.

La conexión a las controladoras se realiza a través de RS485. Este protocolo permite una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP65.

• X-Security

• Lector de acceso para controladora

• Acceso por huella y tarjeta MF

• Sensor capacitivo

• Indicador LED de señalización y acústico

• RS485

• Apto para exterior IP65

• Compatible con controladoras X-Security

Especificaciones

Modelo	XS-AC2102RE-FMF
Sensor	Módulo de huella capacitivo
Capacidad	3.000 huellas
Sensor de activación	Auto-activación por contacto
Tiempo de verificación	< 1.5 seg
Distancia de lectura tarjetas	0 ~ 5 cm
Modos de identificación	Huella y tarjeta (MF 13.56 MHz)
Salidas	RS485, buzzer para indicación de estado, tamper
Compatibilidad	Controladoras X-Security XS-AC2200 Series y XS-AC1200 Series
Alimentación	DC 12 V / 500 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +65º C
Dimensiones	70 (An) x 70 (Al) x 28 (Fo) mm
Peso	170 g

Contenido

- Lector biométrico X-Security
- Material de montaje
- Instrucciones de uso