Ficha técnica JM Distech

LAAED13010H1HEUK1

Marca: HOCHIKI

Descripción

La Central de Incendios Latitude de Hochiki ofrece un control flexible de detección de incendios para instalaciones medianas y grandes.

Este versátil sistema admite de 2 ampliable a 8 lazos gracias a las las tarjetas de lazo K758, con capacidad para hasta 1.000 dispositivos. Su intuitiva interfaz de pantalla táctil simplifica el manejo y la configuración. El panel cuenta con sólidas capacidades de conexión en red, lo que permite la integración de hasta 127 paneles. El panel Latitude garantiza una gestión precisa de las alarmas.

Compatible con la amplia gama de sensores ESP, módulos y equipos de alarma de Hochiki, proporciona una solución integral de protección contra incendios.

La capacidad de ampliación del sistema y su compatibilidad con versiones anteriores lo convierten en una opción ideal de tanto para nuevas instalaciones como para actualizaciones del sistema.

HOCHIKI

• Panel de control de incendios direccionable de 2 lazos ampliable a 8

• Corriente de bucle de 500 mA

• Certificados EN54-2, EN54-4, EN54-13

• Fuente de alimentación 10.25 A

Especificaciones

Capacidad de la batería	Hasta 45 Ah
Tensión de alimentación	230 VAC o 115 VAC
Fuente de alimentación	A 24 V CC 10.25 A (carga hasta 45 Ah)
Certificados	EN54-2, EN54-4, EN54-13
Pantalla LCD	A color de 800 x 480 con pantalla táctil resistiva y atenuación automática de la retroiluminación
Impresora	de 40 columnas, térmica de carga frontal (opcional)
Indicadores LED de zona	Hasta 3 bancos de 48 (144) (opcional)
Zonas de software	2000
Grupos de software	5000
Registro de eventos	10.000 eventos, resolución de 1 segundo. Filtrable e imprimible
Bucles de detección	De 2 a 8 ampliable con (K758 tarjeta de 2 lazos)
Corriente del bucle de detección	500 mA cada uno
Circuitos de sirena,	4 cada uno con clasificación de 2,5 A, 24 V CC, programables
Suministro auxiliar de 24 V 1	24 V CC con fusible de 500 mA
Suministro auxiliar de 24 V 2	24 V CC con fusible de 500 mA
Relés predeterminados Fallo,	Incendio, Alarma, Programable 1 y Programable 2 (todos reprogramables)
Entradas programables	3, activadas por contactos libres de tensión.
Puerto serie auxiliar A	RS232 programable
Puerto serie auxiliar B	RS232 programable
Puerto serie de enrutamiento de incendios (Ifam)	RS485 programable
Puerto host USB	USB tipo A
Puerto de dispositivo USB	USB tipo B
Medidas	420mm (W) x 585mm (H) x 195mm (D)
Construcción	Chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado	Con recubrimiento de polvo epoxi.
Color - Tapa y Caja	BS 00 A 05 textura fina
Peso (kg)	20
Salida de enrutamiento de incendios	Supervisada
Entrada de enrutamiento de incendios	Supervisada
Salida de enrutamiento de fallas	Supervisada
Entrada de enrutamiento de fallas	Supervisada
Salida del extintor	Supervisada

Entrada de extintor	Supervisada
Entrada de falla del extintor	Supervisada

Contenido

• Panel de incendio direccionable de 2 lazos ampliable a 8