Ficha técnica JM Distech

SF-XVR8216A-HU

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• XVR 5n1

• 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+8 IP

• H.264/H.265/H.265+

• Resolución 4K

• Alarmas

• Audio

• Salida HDMI 4K y VGA

• Detección de movimiento avanzada en todos los canales

• 1CH con detección de humano y vehículo

• Espacio para 2 HDD

• Ratón

Especificaciones

Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	16 canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Por defecto: 16 Canales desde BNC + 8 (extra) Canales IP (hasta 8 Mpx)
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Entradas de audio	8 Canales RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Compresión vídeo/audio	H.264/H.265/H.265+
Resolución display	HDMI × 1 : 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 BNC × 1 : CVBS canal IP: 8MP@ 25fps / 30fps (PAL / NTSC)
Resolución de entrada BNC	TVI/ AHD/CVI: 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/1080P/720P/WD1@30fps
Codificación Main Stream	4K@ 8fps (PAL/NTSC) 4K Lite@12fps/15fps (PAL/NTSC) 5MP@12fps (PAL / NTSC) 5MP Lite@20fps (PAL/NTSC);4MP/3MP@12fps/15fps (PAL/NTSC) 4MP Lite/1080P/720P/WD1/D1@25fps/30fps (PAL/NTSC)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Bit Rate	32Kbps ~ 5Mbps
Ancho de banda	32 Mbps (Entrante) / 96 Mbps (Saliente)
Alarmas	16 entradas / 1 salida
Funciones Inteligentes	16CH Detección de movimiento Inteligente 1CH con detección de humano y vehículo en cruce de línea o intrusión en área
Método de grabación	Manual, programada, eventos inteligentes
Backup	USB / Red
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 10TB (no incluido)
Comunicación	1 x USB 2.0 /1 x USB 3.0/ RJ45 (Ethernet) / 1 x e-SATA / RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software Safire Smart VMS
Alimentación	DC 12 V / 4 A (Consumo sin HDD < 30 W)
Dimensiones	45 (Al) x 380 (An) x 380 (Fo) mm

Contenido

- Grabador 5en1 Safire Smart
- Ratón
- Adaptador AC/DC 12 V / 4 A
- Guía rápida de instalación