Ficha técnica JM Distech

TOA-VX-3004F

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Unidad principal de sistema modular VX-3000

• Alarma por voz EN54 y megafonía general

• 4 salidas de altavoces A/B (100 V)

• Espacio para hasta 4 módulos de amplificación

• Procesador digital DSP

• Matriz multizona

• Reproductor de mensajes generales y emergencia

• 4 Entradas MIC/LINE (hasta 8 micrófonos)

• 16/8 Entradas/Salidas de control

• TCP/IP

• Software de gestión

• Rack 19" 3U

Especificaciones

Fuente de alimentación	31 V DC (operating range: 20 – 40 V DC)
Respuesta en frecuencia	40 Hz - 20 kHz (±1 dB)
Distorsión	< 1 %
Consumo de energía	máx. 85 W a 31 VDC
Relación S/R	60 dB (o más)
Entrada de control	16 (por contacto) + 2 (por cambio de polaridad de 24 VCC)
Salida de control	Colector abierto: 8 + 3 (CPU OFF), Relé (125 VDC, 5 A): 8
Entrada / Salida	Salida de altavoz: 4 Zonas AB. Entrada de audio: 4 (Línea: -20 dBV / Micrófono -60 dBV, alimentación phantom seleccionable)
Indicador	Encendido, funcionamiento, CPU apagada, estado LAN, estado RM Fallos de estado de emergencia: general, red, micrófono emergencia, fusible, alimentación, CPU, zonas Estado del amplificador: señal, pico, funcionamiento, potencia
Conexión	RJ45: entradas de control x 2, salidas de control (colector abierto) x 2, enlace DS x 1, micrófonos remotos x 2, LAN x 2, enlace analógico x 2. Terminales de tornillo extraíbles: salidas de control (relé), salidas de zona, bus de amplificador en espera, enlaces de extensión, entrada de corriente, entradas de audio
Humedad de funcionamiento	90% o menos
Temperatura de funcionamiento	-5°C hasta +45°C
Acabado	Placa de acero,tratado superficialmente, 30% brillo, pintado,negro
Dimensiones	482 x 132.6 x 345 mm (Pr x Al x An)
Peso	7,6 kg
Accesorio (incluido)	CD (software de configuración del PC) x 1, conector de terminal extraíble (2 pines) x 2, conector de terminal extraíble (4 pines) x 1, conector de terminal extraíble (6 pines) x 2, conector de terminal extraíble (12 pines) x 2, conector de terminal extraíble (17 pines) x 1, abrazadera de cable de ferrita x 2

Contenido

- Unidad principal de sistema
- CD (software de configuración del PC) x 1
- Conector de terminal extraíble (2 pines) x 2
- Conector de terminal extraíble (4 pines) x 1
- Conector de terminal extraíble (6 pines) x 2
- Conector de terminal extraíble (12 pines) x 2
- Conector de terminal extraíble (17 pines) x 1
- Abrazadera de cable de ferrita x 2