## Ficha técnica JM Distech

# VGA-CONVERTER

Marca: MARCA BLANCA

## Descripción

Adaptador de señales de vídeo BNC y S-VIDEO a VGA.

Permite transformar la señal de vídeo compuesto de equipos con salida BNC o Super-Vídeo en una señal de tipo VGA compatible con los monitores de informática. Dispone de 3 entradas de vídeo, con las conexiones siguientes: VGA, Vídeo BNC (CVBS) y S-Vídeo. Y una salida de vídeo VGA. Por lo tanto, a su entrada pueden conectarse hasta 3 equipos diferentes simultáneamente: un ordenador PC o Portátil (con salida VGA), un VCD, DVD o similar (con salida S-VIDEO) y una cámara de vigilancia, videograbador, generador de cuadrantes, switcher, cámara de vídeo o videoconsola, con salida de vídeo BNC (CVBS). El adaptador permitirá conmutar entre una u otra salida, gracias a un interruptor situado en su panel frontal, y sin pérdida de calidad o nitidez. De esta forma, el usuario podrá elegir en cada momento cuál de los equipos conectados a su entrada quiere visualizar en el monitor.

Es compatible con todo tipo de monitores, tanto de tubo como los modernos paneles LCD y TFT con entrada VGA. Además, soporta múltiples resoluciones de salida. Posee ajuste de brillo, contraste, saturación, nitidez y tono, controlables a través de los interruptores de su panel frontal y gracias a su sencillo menú OSD. Se distribuye además con todos los cables necesarios para poder conectar los diferentes formatos a su entrada.

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Salida de vídeo** | VGA |
| **Formato de vídeo** | PAL/NTSC/SECAM |
| **Resoluciones soportadas** | 800x600,1024x768,1280x1024,1440x900,1680x1050,1920x1080,1920x1200 |
| **Elementos ajustables** | Brillo, contraste, saturación, nitidez y tono |
| **Dimensiones** | 27 (Al) x 95 (An) x 55 (Fo) mm |
| **Peso** | 80 g |
| **Alimentación** | DC 5 V / 1 A |

## Contenido

- - Convertidor de señales Vídeo (CVBS), S-VIDEO a VGA
- - Cable S-Video
- - Adaptador AC/DC 5 V / 1 A
- - Instrucciones de uso