Ficha técnica JM Distech

ZK-FR1200

Marca: ZKTECO

Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como biometría con huella dactilar.

La conexión a las controladoras se realiza a través de RS485. Este protocolo permite una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP65.

• ZKTeco

• Lector de acceso para controladora

• Acceso por huella y tarjeta EM

• Sensor óptico ZK

• Indicador LED de señalización y acústico

• Comunicación RS485

• Apto para exterior IP65

• Compatible con controladora ZK-INBIO PRO

Especificaciones

Modelo	ACC-ER-FR1200N-1
Sensor	ZK Optical Sensor
Resolución del Sensor	500DPI
Sensor de activación	Auto-activación por infrarrojos
Algortimo	ZK Finger 10.0
Tiempo de verificación	< 1 seg
Distancia de lectura tarjetas	Hasta 10 cm
Tiempo de verificación	< 300 ms
Modos de identificación	Huella y tarjeta (RFID EM 125 kHz)
Salidas	RS485
Compatibilidad	Controladoras ZKTeco ZK-INBIO PRO
Alimentación	DC 12 V / 70 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	0 ºC ~ +45 ºC
Dimensiones	50 (An) x 102 (Al) x 37 (Fo) mm
Peso	160 g

Contenido

• Lector de acceso biométrico ZKTeco

• Material de montaje