Ficha técnica JM Distech

AJ-HUB2PLUS-W

Marca: AJAX

Descripción

Central de alarma inalámbrica para instalaciones profesionales tanto de ámbito residencial como comercial. La comunicación se realiza vía Wi-Fi, Ethernet y/o 4G con Dual SIM. El enlace bidireccional supervisado de los detectores y accesorios se realiza por radiofrecuencia siguiendo su propio protocolo, Jeweller, en la banda 868 MHz, obteniendo la certificación de Grado 2.

El enlace inalámbrico logra gran fiabilidad gracias a su avanzado protocolo Jeweller con cifrado de alta seguridad AES. El exclusivo sistema de supervisión instantánea e inteligente detecta la inhibición de la señal identificando un determinado tiempo de inactividad y a su vez permite reducir los costes de mantenimiento ya que logra alargar considerablemente la vida de las baterías de los detectores sin comprometer la seguridad. La señal inalámbrica es capaz de cubrir distancias de hasta 2 km en espacio abierto. También incluye funciones para facilitar la instalación, como el soporte inteligente (Smart-Bracket) o el sencillo enlazado de los detectores al sistema de alarma.

Permite hasta 200 zonas inalámbricas, permitiendo la posibilidad de agrupar dichos dispositivos hasta en 25 grupos diferentes, sobre los que se podrá realizar las diferentes acciones de armado, armado parcial, desarmado. Estos dispositivos inalámbricos de Ajax tienen diferentes configuraciones posibles tales como zona de 24 horas, zona con retardo de entrada o salida... El panel AJ-HUB2PLUS-W dispone de una entrada de alimentación AC 110-250 V y además una batería de respaldo recargable con duración de hasta 15 horas.

La cuádruple comunicación Wi-Fi, Ethernet y dual SIM 4G es su principal ventaja para el acceso remoto, tanto para el usuario como para el instalador, ya que permite su conexión a través del software para PC AJAX PRO Desktop y de las aplicaciones móvil para iOS y Android Ajax Security Systems (usuario final) y AJAX PRO: Tool for Engineers (profesionales). Mediante estas aplicaciones es posible configurar la totalidad del sistema, gestionar los usuarios y sus permisos, añadir los dispositivos, agruparlos en estancias y modificar las confiiguraciones de los mismo. El uso de la nube es compatible con IP dinámica sin necesidad de abrir puertos.

El usuario de Ajax disfrutará de múltiples ventajas, ya que podrá recibir notificaciones fiables e instantáneas tanto en el software de escritorio como en las aplicaciones para móvil. Como complemento adicional al sistema de alarma Ajax, desde la aplicación móvil se podrán agregar hasta 100 cámaras IP o canales de videograbador para poder verificar en directo el flujo de vídeo.

• Ajax

• Central inalámbrica cuádruple vía WiFi/LAN/Dual SIM 4G

• Bidireccional

• Protocolo Jeweller 868MHz

• Antena interna alcance espacio libre 2000 m

• Supervisión desde 12 s

• Tamper anti-apertura

• Anti-inhibición

• Batería de respaldo

• Admite hasta 200 dispositivos inalámbricos conectados y 100 cámaras

• Hasta 200 usuarios

• Compatible con AJ-MOTIONCAM-W/B y otros accesorios de alarmas de nuestro catálogo

• Alimentación 110-250 V AC

• Uso interior

• Incluye soporte

• Color blanco

Especificaciones

Frecuencia RF	868 MHz. Protocolo vía radio Jeweller y Wings
Grado de seguridad	Grado 2
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	No dispone
Comunicación	Ethernet / Wi-Fi / Dual SIM 4G (LTE)
Compatibilidad con dispositivos	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Máximo de dispositivos	200 (máx. 10 sirenas)
Integración vídeo	Hasta 100 cámaras IP o canales de videograbador
Número de usuarios	200 (máx. 10 entre sirenas y KeyPad TouchScreen inalámbricos)
Comunicación con CRA	Contact ID / SIA
Compatibilidad	No compatible con ocBridge y uartBridge
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería de respaldo	Duración hasta 15 horas
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +40º C
Dimensiones	163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm

Contenido

- Panel de control
- Cable de alimentación
- Cable Ethernet
- Instrucciones de uso