## Ficha técnica JM Distech

# DV-MONOLITH-DT-K

Marca: DUEVI

## Descripción

• Duevi

• Detector de exterior de bajo consumo

• Doble PIR y sensor microondas

• Tecnología antimasking

• Detección: Rango 15 m / 90º

• Indicador detección de movimiento

• Tamper anti-apertura

• Incluye transmisor Ajax para comunicación inalámbrica con paneles Ajax

• Alimentación suministrada por transmisor Ajax

• Uso exterior

• Grado de protección IP54, antivandálico IK10

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modelo** | Monolith DT K |
| **Tecnología** | Doble tecnología: microondas (24 GHz) y doble PIR volumétrico |
| **Lente PIR** | Ambas lentes adaptables horizontalmente hasta 55º |
| **Campo de detección** | Configurable: 3 m hasta 15 m (en 6 niveles) / 90º |
| **Frecuencia** | 868 MHz Jeweller (transmisor Ajax incluido) |
| **Inmunidad a mascotas** | Disponible (altura de instalación 1.2 ~ 1.3 m) |
| **Altura instalación** | Desde 1.2 m hasta 2.2 m |
| **Enmascaramiento** | Disponible: a partir de 0ºC, siempre activo (por App) o deshabilitado |
| **Sensibilidad** | Ajustable (3 niveles) |
| **Tamper anti-apertura** | Disponible |
| **Tamper anti-sabotaje** | Disponible (acelerómetro por movimiento) |
| **Indicación LEDs** | Alarma (azul) y Walk test (rojo: IR superior / verde: IR inferior / azul: microondas y confirmación de alarma) |
| **Configuración DIP Switch** | 1- Walk-test (On/Off) 2- Unificación alarmas en una salida (On/Off) |
| **Configuración en detector (LEDs y botones)** | Sensibilidad / Antimasking / Tamper anti-sabotaje / Altura de montaje / Inmunidad a mascotas / Alcance de detección (más información pág. 9 manual en sección descargas) |
| **Configuración adicional en App** | Antimasking (a partir de 0ºC, siempre activo o deshabilitado) / Sensibilidad antimasking / Tiempo de reposo (On/Off/Hasta 60 s) |
| **Configuración por App** | Necesario módulo DV-BTLINK y descargar App View Sensor (Android) |
| **Salidas cableadas** | Alarma y Fallo (tamper y antimasking) |
| **Aviso de batería baja** | Señal enviada por transmisor Ajax |
| **Alimentación** | Suministrada por Ajax Transmitter (no introducir baterías adicionales) |
| **Consumo** | Consumo mínimo (Reposo: 11 uA / Máximo: 5 mA) |
| **Temp. funcionamiento** | -40 ºC ~ +70 ºC |
| **Grado de protección** | IP54, Antivandálico IK10 |
| **Dimensiones** | 201 (Al) x 79 (An) x 106 (Fo) mm (espacio para transmisor) |

## Contenido

- Detector Duevi para exterior
- Visera
- AJ-TRANSMITTER: Transmisor vía radio Ajax
- Material de montaje