Ficha técnica JM Distech

SF-XVR3108-HG

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• XVR 5n1

• 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8+2 IP

• H.265/H.264

• Resolución 1080P Lite (25FPS)

• Audio

• Salida HDMI Full HD y VGA

• Espacio para 1 HDD

• Ratón

Especificaciones

Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Por defecto: 8 Canales desde BNC y 8 (sustitución) +2 (extra) Canales IP (hasta 5Mpx)
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Compresión vídeo/audio	H.265 / H.264
Resolución display	HDMI × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768
Resolución de entrada BNC	TVI/AHD/CVI:1080P/1080P Lite/720P/720P Lite/WD1
Codificación Main Stream	Canal 1: 1080P Lite/720P/WD1: 25fps (PAL)/30fps (NTSC) Resto de canales: 1080P Lite/720P/WD1: 12fps (PAL)/15fps (NTSC) 720PLite: 25fps(PAL) / 30fps(NTSC) Canal IP: 25fps(PAL) / 30fps (NTSC)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Bit Rate	32Kbps ~4Mbps
Ancho de banda	16 Mbps (Entrante) / 60 Mbps (Saliente)
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, excepción, movimiento, eventos inteligentes
Backup	USB / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 8TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 (Ratón y backup) / RJ45 10/100M(Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software Safire Smart VMS
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A (Consumo sin HDD < 5W)
Dimensiones	42 (Al) x 255 (An) x 222 (Fo) mm

Contenido

- Grabador 5en1 Safire Smart
- Ratón
- Adaptador AC/DC 12 V / 1.5 A
- Guía rápida de instalación