Ficha técnica JM Distech

ACR205-QR-MF

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz y lectura de códigos QR.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand. Este protocolo permite una conexión segura en la instalación.

• Lector de accesos para controladora

• Acceso por tarjeta MF y QR

• Indicador LED de señalización y acústico

• Wiegand 26/34 y USB

• Compatible con controladoras Wiegand

Especificaciones

Sensor de activación	Auto-activación por infrarrojos
Modos de identificación	Tarjeta MF 13.36MHz y QR
Tiempo de verificación	< 1 seg
Distancia de lectura tarjetas	< 6 cm
Distancia de lectura QR	< 20 cm
Salidas	Wiegand 26/34, buzzer para indicación de estado, tamper USB para configuración
Compatibilidad	Equipos de terceros de control de acceso con conexión Wiegand
Alimentación	DC 12 V / 800 mA max.
Grado de protección	Interior
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +70 ºC
Instalación	Montaje en caja de empotrar (no incluida)
Dimensiones	86 (An) x 86 (Al) x 42 (Fo) mm
Peso	150 g

Contenido

• Lector de tarjetas y QR

• Material de montaje

• Cable USB