Ficha técnica JM Distech

AQ-MS-S02

Marca: AQARA

Descripción

El Aqara Motion Sensor P1 (MS-S02) es la evolución definitiva del icónico sensor de movimiento de la marca, diseñado para solventar las dos mayores limitaciones de los sensores tradicionales. En primer lugar, ofrece una eficiencia energética sin precedentes, logrando una autonomía de hasta 5 años con sus dos pilas de botón. En segundo lugar, rompe con el bloqueo clásico de un minuto al permitir configurar el tiempo de espera (timeout) desde solo 1 a 200 segundos , lo que te permite apagar las luces casi de inmediato cuando una zona queda vacía.

Además de registrar el movimiento mediante su lente Fresnel con un ángulo de apertura ajustable de hasta 170°, el P1 integra un sensor de luz ambiental (Lux) independiente. Esto te permite condicionar tus automatizaciones para que las luces solo se enciendan si la habitación está realmente oscura, ahorrando energía. Al utilizar el protocolo Zigbee 3.0 , garantiza una comunicación local ultra rápida y estable con tu Hub Aqara, permitiendo que tus luces o alarmas reaccionen en milisegundos sin depender de la conexión a internet.

• Aqara

• Sensor de Movimiento P1

• Requiere Aqara Hub

• Duración de la Batería de 5 Años

• Tiempo de Detección Programable

• para Sistema de Alerta

• Compatible con Apple HomeKit, Alexa, IFTTT

Especificaciones

Modelo	Aqara - Motion Sensor P1 | MS-S02
Protocolos inalámbricos	Zigbee 3.0
Temperatura de funcionamiento	-10ºC~+ 55ºC (14ºF ~ 131ºF)
Humedad	0 ~ 95% RH
Angulo / Rango	170° para 2 m / 150º para 7 m
Batería	2 x CR2450 / 5 años
Dimensiones	33 x 33 x 42 mm
Peso	68 g

Contenido

• 1x Aqara Sensor de Movimiento P1

• 1x Soporte articulado multidireccional

• 1x Almohadilla adhesiva de doble cara

• 2x Baterías CR2450 (preinstaladas)

• 1x Manual de instrucciones