## Ficha técnica JM Distech

# DS-K1107AM

Marca: HIKVISION

## Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand o RS485. Estos protocolos permiten una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP65.

• Hikvision

• Lector de acceso para controladora

• Acceso por tarjeta MF

• Indicador LED de señalización y acústico

• Wiegand 26/34 y RS485

• Diseño compacto para marcos

• Apto para exterior IP65

• Compatible con controladoras Hikvision

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modelo** | DS-K1107AM |
| **Distancia de lectura tarjetas** | < 5 cm |
| **Modos de identificación** | Tarjeta (MF 13.56 MHz) |
| **Salidas** | RS485, Wiegand 26/34, buzzer para indicación de estado, tamper |
| **Compatibilidad** | Controladoras Hikvision DS-K2800 Series y DS-K2600T Series |
| **Alimentación** | DC 12 V / 500 mA máx. |
| **Grado de protección** | Apto para exterior IP65 |
| **Temp. funcionamiento** | -20 ºC ~ +65 ºC |
| **Dimensiones** | 115 (Al) x 44 (An) x 22 (Fo) mm |
| **Peso** | 150 g |

## Contenido

• Lector de tarjetas Hikvision

• Material de montaje

• Instrucciones de uso