Ficha técnica JM Distech

GT-126

Marca: CHUANGO

Descripción

Detector de rotura de cristal, que hará saltar la alarma en caso de que se rompa una determinada ventana, luna, escaparate o cristal en general. Instalando este detector cerca y orientado hacia el cristal que quiere vigilar, en caso de rotura el detector captará la frecuencia propia producida por el cristal al romperse y hará saltar la alarma del panel.

Es especialmente importante para proteger tiendas con cristaleras o viviendas con grandes ventanales, ya que en caso de producirse la intrusión a través del cristal, será éste el primer detector que active la alarma. Muy útil también para detectar actos vandálicos.

Incorpora una doble vía de detección. Por una parte análisis de la frecuencia de audio, para detectar el sonido característico generado cuando un cristal se rompe. Y por otra parte, análisis de baja frecuencia, para detectar cuando se ejerce presion sobre cristales en areas protegidas. Gracias a este análisis dual, es virtualmente un detector de rotura de cristales "libre de falsas alarmas".

• - Sencilla instalación en el techo o pared, formato compacto y estético

• - Conexión inalámbrica 433 MHz con el panel, con alcance máximo de 100 m

• - Alimentación a DC 12 V, con transformador AC/DC incluído

• - LEDs frontales de dos colores para informe de estado

• - Cobertura de 7 m

Especificaciones

Distancia de detección	Máximo 7 m
Distancia de transmisión	≤ 100 m (en espacio abierto)
Frecuencia	433 MHz (± 75 KHz)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 50º C
Humedad relativa	≤ 80% (sin condensación)
Dimensiones	106,5 (Al) x 54 (An) x 15 (Fo) mm

Contenido

• - Detector rotura de cristal

• - Adaptador AC/DC 12 V / 500 mA

• - Pegatina para instalación

• - Manual de instrucciones