## Ficha técnica JM Distech

# XS-SWI1108HIPOE-G120DIN

Marca: X-SECURITY

## Descripción

El XS-SWI1108HIPOE-G120DIN representa la cima del rendimiento en switches industriales no gestionables. Su característica más disruptiva es la implementación del estándar IEEE 802.3bt, que permite suministrar hasta 90W de potencia en los puertos 1 y 2. Esto lo convierte en la solución definitiva para alimentar dispositivos de nueva generación, como domos PTZ de largo alcance con calefactores integrados o sistemas de iluminación infrarroja masiva, que dejarían inoperativos a switches PoE+ convencionales.

Al ser un equipo Full Gigabit, garantiza que el tráfico de video de alta resolución fluya sin ninguna restricción desde los 8 puertos de acceso hasta sus tres puertos de Uplink (1x RJ45 y 2x SFP). Esta configuración de triple subida permite crear topologías de red redundantes o anillos de fibra óptica de alta disponibilidad. Su diseño "Hardened" con carcasa de disipación pasiva y protección contra sobretensiones de 6 kV asegura que la infraestructura permanezca operativa en los entornos industriales más hostiles, donde la temperatura y el ruido eléctrico son constantes.

• X-Security

• Switch Industrial

• 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 puerto SFP Gigabit + 1 puerto Gigabit RJ45 Uplink

• Tecnología de ahorro de energía

• Puertos 1 y 5 hasta 60W, consumo Total 120W

• Montaje en carril Din

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Velocidad puertos** | 8 x 10/100/1000 Mbps BaseT (PoE) 2 x 1000 Mbps BaseX 1 x 10/100/1000 Mbps BaseT |
| **Características del PoE** | Puertos 1,2 Hasta 90W 802.3af/at/bt Puertos 3-8 Hasta 30W 802.3af/at Potencia PoE total 120W PoE Extendido hasta 250m |
| **Instalación** | Carril DIN |
| **Alimentación** | DC 48 V - 57 V |
| **Temperatura de funcionamiento** | -30º C ~ 65º C |
| **Sistema de Enfriamiento** | Diseño pasivo por convección natural (Fanless / Sin ventilador) |
| **Dimensiones** | 110 (Fo) x 42 (Al) x 150 (An) mm |

## Contenido

• Switch Industrial X-Security

• Adaptador AC/DC

• Instrucciones de uso