Ficha técnica JM Distech

ZK-QR600-V-EM

Marca: ZKTECO

Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz y lectura de códigos QR.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand o RS485. Estos protocolos permiten una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP65.

• ZKTeco

• Lector de acceso para controladora

• Acceso por código QR y tarjeta EM

• Soporta códigos QR dinámicos

• Indicador LED de señalización y acústico

• Comunicación RS485 y Wiegand

• Configuración mediante software

• Instalación en superficie

• Apto para exterior IP65

• Compatible con controladora ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series

Especificaciones

Modelo	ACC-ER-QR600-V-1
Modos de identificación	Código QR y tarjeta (RFID EM 125 kHz)
Funciones especiales	Compatible con códigos QR dinámicos Función soportada por RS485 en controladoras ZK-INBIOx60PRO Función soportada por Wiegand en controladoras ZK-ATLAS-x60
Sensor	QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39
Distancia de lectura	Tarjetas: ≤ 4 cm QR: ≤ 5 cm
Salidas	RS485, Wiegand 26/32/34/66
Compatibilidad	Controladoras ZKTeco ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series
Funciones especiales	Configuración mediante software DEMO Conexión al PC mediante USB
Alimentación	DC 12 V
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	58 (An) x 138 (Al) x 16 (Fo) mm

Contenido

- Lector de acceso ZKTeco
- Instrucciones de uso
- Material de montaje