Ficha técnica JM Distech

EK-WL8-CP

Marca: HOCHIKI

Descripción

Pulsador de llamada manual reiniciable vía radio que cuenta con un frontal de vidrio simulado, cuando se activa, se muestra una "señalización de activación" en la ventana de la unidad.

Se suministra con caja posterior y llave para reiniciar la unidad.

• HOCHIKI

• Pulsador de alarma manual vía radio

• Rearmable, pero imita la sensación de rotura de cristal

• Comunicación inalámbrica dúplex -10 años de duración de la batería

• Interruptor anti sabotaje

• EN54-11 & 25

Especificaciones

Rango de frecuencia de funcionamiento	866 – 869,85 MHz
Alcance de comunicación con un transceptor o expansor	1200 m
Tipo de modulación	GFSK
Canales de frecuencia de funcionamiento	6
Máx. potencia radiada	≤ 25 mW
Período de tiempo entre señal inalámbrica transmisiones	2 minutos
Rango de temperatura de funcionamiento	- 10 °C a + 55 °C
Máx. humedad tolerada	95% RH (sin condensación)
Dimensiones (mm)	Al 87 x An 87 x Fondo 62
Fuente de alimentación (Baterías de litio duales de 3 V)	1 x celda primaria (CR123A)----1,2 Ahr----Hasta 10 años batería principal* 1 x celda secundaria (CR2032))----0,24 Ahr----3 meses de duración de la batería secundaria
Estándares y Certificados	EN54-11 Pulsadores EN54-25 Componentes que utilizan enlaces de radio

Contenido

• Pulsador de alarma manual vía radio