Ficha técnica JM Distech

ICP-E(SCI)

Marca: HOCHIKI

Descripción

ICP-E(SCI) es un pulsador de alarma manual con aislador de cortocircuito integrado, totalmente compatible con el protocolo analógico direccionable ESP de Hochiki.

Incorpora un LED bicolor, que puede seleccionarse como intermitente/no intermitente, para supervisión de la comunicación, y se encenderá de forma continua cuando se active el dispositivo, en estos dos estados, el LED se iluminará en rojo, y se iluminará en ámbar cuando haya un cortocircuito, pero cambiará a rojo si se activa la unidad.

Una función de prueba iniciada por el panel garantiza la integridad del dispositivo en todo momento, ademas se puede probar insertando una llave de prueba en la parte inferior.

Con dos terminales para una fácil conexión al cableado de lazo, se direcciona con el programador portátil TCH-B200.

Caja posterior incluida.

• HOCHIKI

• Pulsador manual analógico con Aislador

• Rearmable, pero imita la sensación de rotura de cristal

• Aislador de cortocircuito integral

Especificaciones

Color / material de la caja	Rojo, ABS/Policarbonato/PA6 + fibra de vidrio
Tensión de funcionamiento	17-41 VCC
Modo de bajo consumo	220 µA (máx.), 145 µA (típico)
Corriente de reposo	350 µA (máx.), 250 µA (típico)
Corriente de alarma	10,0 mA (máx.), 5 mA (típico)
Resistencia en positivo	100 mΩ cuando está cerrado (máx.), 100 kΩ cuando está abierto (mín.)
Umbral de cortocircuito (típico)	430 Ω
Método de transmisión	Comunicación digital mediante ESP
Rango de temperatura de funcionamiento	-10°C a +50°C
Rango de temperatura de almacenamiento	-30°C a +70°C
Humedad máxima	95 % RH sin condensación (a 40 °C)
Peso (g) / Dimensiones (mm)	110 / An 88 x Al 87 x Fondo 25 (con caja posterior para montaje en superficie 161 / An 88 x Al 87 x Fondo 55)

Contenido

• Pulsador manual analógico con SCI