## Ficha técnica JM Distech

# ZK-QR600-V-MF

Marca: ZKTECO

## Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz y lectura de códigos QR.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand o RS485. Estos protocolos permiten una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP65.

• ZKTeco

• Lector de acceso para controladora

• Acceso por código QR y tarjeta MF

• Soporta códigos QR dinámicos

• Indicador LED de señalización y acústico

• Comunicación RS485 y Wiegand

• Configuración mediante software

• Instalación en superficie

• Apto para exterior IP65

• Compatible con controladora ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modelo** | ACC-ER-QR600-V-2 |
| **Modos de identificación** | Código QR y tarjeta (MF 13.56 MHz) |
| **Funciones especiales** | Compatible con códigos QR dinámicos Función soportada por RS485 en controladoras ZK-INBIOx60PRO Función soportada por Wiegand en controladoras ZK-ATLAS-x60 |
| **Sensor** | QR, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128 / EAN128, UPC / EAN, Codabar, Code 39 |
| **Distancia de lectura** | Tarjetas: ≤ 4 cm QR: ≤ 5 cm |
| **Salidas** | RS485, Wiegand 26/32/34/66 |
| **Compatibilidad** | Controladoras ZKTeco ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series |
| **Funciones especiales** | Configuración mediante software DEMO Conexión al PC mediante USB |
| **Alimentación** | DC 12 V |
| **Grado de protección** | Apto para exterior IP65 |
| **Material** | Metal |
| **Temp. funcionamiento** | -20 ºC ~ +60 ºC |
| **Dimensiones** | 58 (An) x 138 (Al) x 16 (Fo) mm |

## Contenido

- Lector de acceso ZKTeco
- Instrucciones de uso
- Material de montaje