Ficha técnica JM Distech

CHQ-SOM

Marca: HOCHIKI

Descripción

CHQ-SOM ha sido diseñado para permitir la conexión de 1 salida de relé al lazo ESP.

Incorpora 1 contacto de relé libre de tensión que se puede utilizar como N/O o N/C, el contacto tiene una capacidad nominal de 30 VCC (máximo), 1 A (carga resistiva).

Cuenta con 3 cables de conexión con código de colores, y también con un bloque de terminales de cableado para la conexión del lazo.

Para mantener la aprobación LPCB, el dispositivo debe montarse en una carcasa SMB-1 (o una carcasa equivalente hecha de policarbonato o un material similar que sea resistente a los impactos según EN54-18:2005 Cláusula 5.9) junto con SMB-ADAPTOR, utilizando dos tornillos o dos tuercas M3.

NOTA: El estado de los contactos de relé será indeterminado hasta que se encienda la unidad, si se retira el PCB de la carcasa exterior protectora, se anula la certificación EN54.

• HOCHIKI

• Módulo de 1 salida

• Alimentado por lazo

Especificaciones

Tensión de funcionamiento	17 – 30 VCC
Corriente de reposo/alarma	150 µA (@ 41 V) (típica)
Clasificaciones de salida: voltaje máximo	30 VCC
Clasificaciones de salida: corriente máxima	1 A (carga resistiva)
Rango de temperatura de funcionamiento/almacenamiento	- 10 °C a + 50 °C / - 30 °C a + 60 °C
Humedad máxima	95% RH - Sin condensación (a 40 °C)
Color / Material de la caja	Marfil / ACS
Peso (g) / Dimensiones (mm)	25 / L 65 x A 42 x Fondo 15

Contenido

• Módulo de 1 salida