Ficha técnica JM Distech

A350C-BT-WIFI

Marca: ANVIZ

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de presencia es capaz de identificar a los usuarios y recoger los fichajes realizados. Estos equipos siempre deben contar con pantalla para mostrar la hora real a la que los trabajadores están realizando la identificación.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz y MF de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos.

Su pantalla de 3.5" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Funciones avanzadas configurables: salida de relé (para habilitar una sirena a ciertas horas e indicar los cambios de turno de los trabajadores).

Desde el software CrossChex Cloud, basado en nube, o desde el software CrossChex Standard, basado en software de escritorio, se realiza la configuración de usuarios, horarios y turnos, así como la gestión de ausencias y permisos y la obtención de distintos reportes (fichajes, resumen mensual y horas extra, entre otros).

• Anviz

• Lector autónomo de control de presencia

• Identificación por tarjeta EM/MF, PIN y/o combinaciones

• Teclado y pantalla 3.5 TFT a color

• Capacidad 3.000 tarjetas/contraseñas y 100.000 registros

• Comunicación TCP/IP, WiFi, USB y RS485

• Salida de relé para sirena

• 8 modos de control de presencia

• Control de horarios, turnos y ciclos

• Incluido software de gestión CrossChex Standard

• Gestión de turnos y horarios a través de nube CrossChex Cloud gratuita

• Gestión de usuarios y aperturas desde App CrossChex Mobile gratuita disponible para iOS y Android con Bluetooth

Especificaciones

Modelo	A350C-BT-WIFI
Capacidad	Hasta 3.000 tarjetas/contraseñas
Registros	100.000
Pantalla	3.5" LCD TFT a color
Modos de identificación	Tarjeta, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	EM RFID (125 kHz) y MF (13.56 MHz)
Comunicación	TCP/IP, WiFi, Bluetooth, USB y RS485
Entradas	1 x pulsador
Salidas	1 x relé NO/NC (para sirena)
Software	CrossChex Standard: software local de PC gratuito para control de acceso y presencia CrossChex Cloud: nube gratuita para control de presencia CrossChex Mobile: aplicación móvil gratuita para control de acceso
Alimentación	DC 5 V / 1 A máx.
Grado de protección	Apto para interior
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	204 (An) x 139 (Al) x 38 (Fo) mm
Peso	240 g

Contenido

- Lector autónomo Anviz
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Alimentador