Ficha técnica JM Distech

AVI-OP-R2X-MULL

Marca: AVIGILON

Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, MF de 13.56 MHz y MF DESFire de 13.56 MHz, Bluetooth y NFC.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand o RS485. Estos protocolos permiten una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP65.

• Avigilon

• Lector de acceso para controladora

• Acceso por tarjeta MF DESFire, MF y EM, Bluetooth y NFC

• Indicador LED de señalización y acústico

• Wiegand 26/34 y RS485

• Diseño compacto para marcos

• Apto para exterior IP65

• Compatible con controladoras Avigilon

Especificaciones

Modelo	OP-R2X-MULL
Modos de identificación	Credenciales móviles: Bluetooth BLE y NFC (sólo Android) Tarjeta 13.56 MHz: MF DESFire EV3, MF DESFire y MF Tarjeta 125 kHz: HID, ProxCard, LenelProx
Salidas	RS485, Wiegand 26/34, buzzer para indicación de estado, tamper
Compatibilidad	Controladoras Avigilon AVI-OP-CR-SDC
Alimentación	DC 12/24 V / 250/120 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	45 (An) x 120 (Al) x 22 (Fo) mm
Peso	300 g

Contenido

• Lector de tarjetas Avigilon

• Material de montaje

• Instrucciones de uso