## Ficha técnica JM Distech

# AVI-OP-VID-PRO-RDR

Marca: AVIGILON

## Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, MF de 13.56 MHz y MF DESFire de 13.56 MHz, Bluetooth y NFC.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand o RS485. Estos protocolos permiten una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP65.

• Avigilon

• Lector de acceso para controladora

• Acceso por tarjeta MF DESFire, MF y EM, Bluetooth y NFC

• Indicador LED de señalización y acústico

• Wiegand 26/34

• Cámara de 5 Mpx para monitorización y grabación

• Apto para exterior IP65

• Compatible con controladoras Avigilon

• PoE estándar IEEE802.3af

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modelo** | OP-VID-PRO-RDR |
| **Cámara** | 1/2.5" CMOS de 5 Mpx con HDR IR para visión nocturna Campo de visión: 109º (H), 81º (V), 136º (D) |
| **Modos de identificación** | Credenciales móviles: Bluetooth BLE y NFC (sólo Android) Tarjeta 13.56 MHz: MF DESFire EV3, MF DESFire y MF Tarjeta 125 kHz: HID, ProxCard, LenelProx |
| **Salidas** | Wiegand 26/34, buzzer para indicación de estado, tamper |
| **Compatibilidad** | Controladoras Avigilon AVI-OP-CR-SDC |
| **Alimentación** | PoE estándar IEEE802.3af |
| **Grado de protección** | Apto para exterior IP65 |
| **Temp. funcionamiento** | -40 ºC ~ +50 ºC |
| **Dimensiones** | 47 (An) x 156 (Al) x 32 (Fo) mm |
| **Peso** | 287 g |

## Contenido

• Lector de tarjetas Avigilon

• Material de montaje

• Instrucciones de uso