Ficha técnica JM Distech

DS-K2M002X

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Controladora de extensión de acceso Multi-identificación

• Sin caja

• Gestión de 2 puertas

• Soporta hasta 2 lectores Wiegand y 4 lectores RS485/OSDP

• Comunicación RS485

• Entrada de 2 pulsadores, 2 sensores de puerta, 4 entradas de alarma y 1 entrada de incendio

• 2 salidas de relé y 2 salidas de alarma

• Configuración de relé NO/NC

• Funciones avanzadas: esclusa, anti-passback, multitarjeta y apertura primera tarjeta

• Necesita conexión con controladora maestra DS-K270x para gestión de usuarios y permisos de acceso

Especificaciones

Modelo	DS-K2M002X
Sistema operativo	Linux
Modos de identificación	Facial, huella, tarjeta, QR y/o contraseñas
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz
Comunicación	RS485
Salidas	2 x salida de relé, 2 x salida de alarma, 1 x DC 12 V
Entradas	2 x Wiegand 26/34, 4 x RS485 (2 x comunicación / 2 x lector RS485/OSDP), 2 x sensor de puerta, 2 x botón de apertura, 4 x entrada de alarma, 1 x incendio
Software	Software embebido con acceso a través de navegador o iVMS-4200 / iVMS-4200 AC a través de controladora maestra
Funciones	Esclusas multipuerta, anti-passback, multitarjeta, apertura primera tarjeta
Controladoras secundarias	62 controladoras secundarias DS-K2M002X por cada DS-K270x
Alimentación	DC 12 V / 3 A máx.
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	124 (An) x 104 (Al) x 43 (Fo) mm

Contenido

• Controladora de acceso sin caja Hikvision

• Material de montaje

• Instrucciones de uso