Ficha técnica JM Distech

DSPPA-DA5060

Marca: DSPPA

Descripción

Un mezclador amplificador es un dispositivo compacto que combina las funciones de un mezclador de audio y un amplificador. Permite conectar varias fuentes de sonido y ajustar individualmente sus niveles de volumen antes de mezclarlas en una única señal de salida. Su diseño compacto lo hace ideal para aplicaciones en espacios pequeños o instalaciones sencillas donde no se requiere un sistema de audio complejo.

Este tipo de equipo se utiliza comúnmente en salas de reuniones, pequeñas iglesias, aulas, tiendas o sistemas de megafonía, donde se necesita amplificar varias señales de audio al mismo tiempo.

• Amplificador mezclador

• 5 canales

• Potencia: 5x60W

• 100V

• Control de volumen individual para cada canal

Especificaciones

Potencia nominal de salida	5x60W
Potencia por canal (RMS)	60W RMS (@100V) 60W RMS (@4Ω) 34W RMS (@8Ω) 18W RMS (@16Ω)
Alimentación	170 ~ 264V AC, 50/60Hz
Fusible	T5AL (250V)
Puertos	Entradas: 1 x Alimentación 1 x XLR balanceado (para conexión con micrófono) 5 x LINEA IN (RCA no balanceado) 5 x LINE IN (Phoenix balanceado 3EDG) 1 x AUX (RCA balanceado) Salidas: 5 x Euroblock (100V) 5 x Euroblock (4Ω)
Sensibilidad de entrada	- MIC: -24dBV - LINE / AUX: -10dBV
Respuesta en frecuencia	- MIC: 100Hz ~ 17kHz - LINE: 100Hz ~ 22kHz - AUX: 100 ~ 22kHz
Distorsión	1%
SNR (Relación señal a ruido)	- MIC: 75dB - LINE: 80dB
Dimensiones	482mm (An) x 44mm (Al) x 302mm (Pr) 1U
Peso	8.1kg
Otros	- Botón de encendido/apagado - Potenciómetros de control de bajos y agudos de la señal de micro - Potenciómetros de control de bajos y agudos de la señal de salida - Potenciómetro de control de ganancia de la señal de micro - Indicador LED de las señales de salida - Indicador LED de la señal de micro - Indicador LED de alimentación

Contenido

• Amplificador-mezclador