Ficha técnica JM Distech

READER601-EM

Marca: SAFIRE

Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand. Este protocolo permite una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP68.

• Safire

• Lector de acceso para controladora

• Acceso por tarjeta EM

• Indicador LED de señalización y acústico

• Wiegand 26/34

• Diseño compacto para marcos

• Apto para exterior IP68

• Compatible con equipos con entrada Wiegand

• Fabricado en plástico

Especificaciones

Modelo	READER601-EM
Distancia de lectura tarjetas	2-5 cm
Modos de identificación	Tarjeta (RFID EM 125 kHz)
Salidas	Wiegand 26/34, buzzer para indicación de estado, LED para indicación de estado
Compatibilidad	Equipos de terceros de control de acceso con conexión Wiegand
Alimentación	DC 9-16 V / 300 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP68
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	82 (Al) x 42 (An) x 18 (Fo) mm
Peso	85 g

Contenido

• Lector de tarjetas Safire

• Material de montaje

• Instrucciones de uso