Ficha técnica JM Distech

DS-K1105EMKB-QR

Marca: HIKVISION

Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz y MF de 13.56 MHz, lectura de códigos QR, así como teclado para códigos numéricos.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand o RS485. Estos protocolos permiten una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP66.

• Hikvision

• Lector de acceso para controladora

• Acceso por tarjeta EM/MF, Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams), código QR y contraseña

• Apertura deslizando la mando delante del lector (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams)

• Indicador LED de señalización y acústico

• Wiegand 26/34 y RS485

• Diseño compacto para marcos

• Apto para exterior IP66

• Compatible con controladoras Hikvision

Especificaciones

Modelo	DS-K1105EMKB-QR
Distancia de lectura tarjetas	< 5 cm
Modos de identificación	Tarjeta (RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz), QR y contraseña Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect) QR dinámico (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect) Deslizando la mano delante del lector (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect)
Salidas	RS485, Wiegand 26/34, buzzer para indicación de estado, tamper
Compatibilidad	Controladoras Hikvision DS-K2800 Series y DS-K2600T Series
Alimentación	DC 12 V / 500 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP66
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +65 ºC
Dimensiones	139 (Al) x 46 (An) x 21 (Fo) mm
Peso	168 g

Contenido

• Lector de tarjetas Hikvision

• Material de montaje

• Instrucciones de uso