Ficha técnica JM Distech

HCP-E(SCI)

Marca: HOCHIKI

Descripción

El HCP-E(SCI) es un pulsador manual de incendios direccionable con aislador de cortocircuito integrado para sistemas ESP analógicos de Hochiki. Proporciona una activación rápida y fiable de la alarma de incendio. Aprobado según EN 54-11 y EN 54-17

• HOCHIKI

• Pulsador manual analógico

• Protocolo Hochiki ESP

• Aislador de cortocircuito integrado

• LED de estado bicolor

• Rearmable mediante llave

Especificaciones

Protocolo	Hochiki ESP analógico direccionable
Normas / certificaciones	EN 54-11 (pulsador manual), EN 54-17 (aislador), LPCB aprobado
Tensión de funcionamiento	17 – 41 V CC
Corriente en reposo (típica)	250–350 µA (modo normal)
Corriente en alarma (típica)	≈ 5 mA (máx. 10 mA)
Elemento de disparo	Plástico ´´fake brake´´ EN 54, rearmable con llave de prueba; vidrio opcional
LED de indicación	Bicolor rojo/ámbar (rojo: alarma/sondeo, ámbar: cortocircuito)
Aislador de cortocircuito	Integrado; umbral típico 430 Ω
Método de transmisión	Comunicación digital ESP sobre lazo de dos hilos
Rango de temperatura de servicio	−10 °C a +50 °C
Rango de temperatura de almacén	−30 °C a +70 °C
Humedad relativa máxima	95% sin condensación
Grado de protección	IP24 (montaje estándar en interior)
Dirección	Programación con TCH-B100/TCH-B200 Hand Held Programmer
Conexiones	2 bloques de terminales para cableado del lazo
Montaje	Empotrado en caja estándar o en superficie con caja SR opcional
Dimensiones aproximadas	88 × 88 × 52 mm (según variante)
Color / material de caja	Rojo (otras versiones de color disponibles); plástico ABS autoextinguible

Contenido

• Pulsador manual analógico