Ficha técnica JM Distech

TCH-B200

Marca: HOCHIKI

Descripción

El TCH-B200 es un programador portátil de direcciones para dispositivos Hochiki ESP, diseñado para asignar y leer direcciones en sensores, pulsadores, módulos y sirenas direccionables de forma rápida y fiable. Su diseño ligero, robusto y alimentado por una única pila de 9 V lo convierte en una herramienta esencial para instaladores y mantenedores de sistemas de detección analógicos.

• HOCHIKI

• Programador de direcciones de la gama ESP de Hochiki

• Direcciona sensores, pulsadores, módulos y sirenas

• Alimentación mediante una sola pila PP3 de 9V

Especificaciones

Función principal	Programación de dirección y lectura de valor analógico en dispositivos Hochiki ESP
Dispositivos compatibles	Sensores analógicos, bases con sirena, pulsadores HCP, módulos CHQ, indicadores remotos, etc.
Alimentación	1 pila PP3 9 V CC (tipo alcalina/heavy-duty)
Autonomía	> 8.000 operaciones de direccionamiento por batería
Número de teclas	3 (izquierda y derecha grises, central azul)
Función teclas	Izquierda: encendido y +10; derecha: +1 y apagado; central: almacenar dirección y leer valor analógico
Rango de direcciones	1–127 (típico gama ESP; los dispositivos nuevos se leen como 127)
Visualización	Pantalla digital que muestra dirección, mensajes de batería y valores analógicos
Tensión nominal interna	9 V CC
Temperatura de funcionamiento	−10 °C a +50 °C
Dimensiones aproximadas	160 × 99,5 × 30 mm (H × W × D)
Peso	≈ 140 g incluida la batería
Color / material	Blanco, carcasa ABS

Contenido

• Programador de direcciones de la gama ESP de Hochiki