Ficha técnica JM Distech

AJ-FIREPROTECT2-H-RB-W

Marca: AJAX

Descripción

• Ajax

• Detector termovelocimétrico

• Bidireccional

• Inalámbrico 868 MHz Jeweller

• Antena interna alcance espacio libre 1700 m

• Sirena incorporada 85 dB

• Alarmas por subida rápida de temperatura y temperaturas altas

• Tamper anti-apertura

• Admite funcionamiento autónomo

• Alimentación 2 pilas CR123A (preinstaladas)

• Uso interior

• Incluye soporte

• Color blanco

Especificaciones

Sensores	Sensor térmico y termovelocimétrico
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	≤ 1700 m en espacio abierto
Detecciones	Incremento rápido de temperatura y umbral de temperatura
Detección umbral temperatura	+64°C
Funcionamiento	Enlazado con los Hubs de Ajax o como detector autónomo
Alarma	Sirena incorporada 85 dB
Silenciar alarma	A través del botón de Test/Silencio o en la app Ajax
Indicador LED	Verde: el dispositivo está activado Amarillo: indicación de un fallo de funcionamiento Rojo: indicación de alarmas de incendio
Funciones adicionales	Interconexión de los detectores de incendios de una instalación para sonar simultáneamente con una detección Botón en el panel frontal del detector
Alimentación	2 pilas CR123A (duración hasta 7 años)
Compatibilidad	Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2
Temp. funcionamiento	0º C ~ +50º C
Dimensiones / Peso	86 (Al) x 76 (An) x 44 (Fo) mm / 145 g
Material de la cubierta	Plástico ABS
Color	Blanco

Contenido

- Detector de incendios
- Manual de instrucciones
- Material de montaje