Ficha técnica JM Distech

DSPPA-MP60UB

Marca: DSPPA

Descripción

Un mezclador amplificador es un dispositivo compacto que combina las funciones de un mezclador de audio y un amplificador. Permite conectar varias fuentes de sonido y ajustar individualmente sus niveles de volumen antes de mezclarlas en una única señal de salida. Su diseño compacto lo hace ideal para aplicaciones en espacios pequeños o instalaciones sencillas donde no se requiere un sistema de audio complejo.

Este tipo de equipo se utiliza comúnmente en salas de reuniones, pequeñas iglesias, aulas, tiendas o sistemas de megafonía, donde se necesita amplificar varias señales de audio al mismo tiempo.

• Mini mezclador digital

• 60W

• Amplificador

• Reproductor de USB/FM/Bluetooth

• Megafonía general

• Soporta MP3

• Soporta mando a distancia

• 1.5U

Especificaciones

Consumo de energía	10W
Fuente de alimentación	110-240V AC @ 50/60Hz
Entradas	2 x MIC (1 x 6.3mm Jack, 1 x XLR phantom) 2 x LINE 2 x Señal de emergencia (EMC)
Función de prioridad	EMC / MIC1 > AUX1 / AUX2 / MIC2
Sensibilidad de señales de entrada	- MIC 1 y MIC 2: 5.5mV±1mV - AUX 1 y AUX 2: 350mV±10% - EMC: 350mV ± 10%
Respuesta en frecuencia	- MIC: 200Hz~10kHz (±3dB) - AUX: 100Hz~15kHz (±3dB)
Control del volumen	- Máster - Individual para MIC y LINE - Agudos y graves
Salidas	1 x LINE 1 x Salida de señal de emergencia (EMC)
Bluetooth	Sí
Radio FM	Sí
Reproductor USB	Sí
Nivel de ruido de salida	<5mV (4Ω)
Nivel de distorsión armónica total (THD)	<1% 1KHZ
Ajuste de agudos	10dB (±2)
Ajuste de bajos	10dB (±2)
Potencia nominal de salida	60W
Interfaz de salida	70V, 100V (salida de tensión constante) 4-16Ω
Dimensiones	198 × 247 x 66 mm (Pr x An x Al) 1.5U
Peso	2.6 kg

Contenido

• Amplificador-mezclador