Ficha técnica JM Distech

DS-QAE0A240G1-VB6

Marca: HIKVISION

Descripción

Un amplificador de audio analógico es un dispositivo que aumenta la intensidad de una señal de sonido sin alterar su forma original. Por ejemplo, toma la señal débil que sale de un micrófono, instrumento o reproductor y la amplifica para que pueda mover unos altavoces y producir un sonido audible y más potente.

Sirve para reproducir audio con mayor volumen y claridad en equipos como sistemas de sonido, radios o amplificadores de instrumentos. Gracias a él, el sonido mantiene su calidad mientras gana fuerza suficiente para llenar una habitación o un espacio más grande.

• Amplificador analógico

• Funciones mezcladoras básicas

• 240 W

• Reproductor de USB / BT / MIC / RCA

Especificaciones

Potencia nominal	240 W
Respuesta en frecuencia	80 Hz - 18 kHz
Sensibilidad	Línea: -10 dB EMC: -10 dB MIC: -40 dB Línea: 0 dB
Distorsión armónica total (THD)	≤ 0,5 %
Relación señal a ruido (SNR)	≥ 75 dB
Interfaces	
Audio	ENTRADAS: 1 x EMC MIC 2 x MIC (jack de 6,5 mm) 2 x AUX 1 x Bluetooth 1 x USB 2.0 1 x Tarjeta SD SALIDAS: 1 x Salida de tensión constante (110 V COM) 1 x Salida de tensión constante (70 V COM) 1 x Salida de impedancia constante (4 - 16 Ω COM) 1 x LINE
Volumen	2 x MIC 6 x Partición 1 x General 1 x Graves 1 x Agudos 1 x AUX 1 / MP3 1 x AUX 2 1 x EMC
USB	1 x USB 2.0
Genral	
Alimentación	200 - 230 V @ 50/60 Hz
Material	Metal
Dimensiones	484 (An) × 88 (Al) × 360 (Fo) mm
Peso	10 Kg
Color	Negro
Condiciones de trabajo	Temperatura: -10 ~ 40 °C Humedad: 20 % - 80 % (sin condensación)

Contenido

• Amplificador

• Cable de alimentación