Ficha técnica JM Distech

SF-BOX6050AC8POE-UPS

Marca: SAFIRE

Descripción

Armario de conexiones inteligente con posibilidad de conectar batería de backup AGM de 12 voltios. Software de supervisión gratuito, switch PoE de 8 bocas, 3 salidas de 12V 3 amperios por boca y patch panel de fibra. Sensor de puerta con iluminación interna LED automática y doble cierre. Carril DIN para sujeción de dispositivos adicionales

• Entrada de CA de 100~240 V, 50/60 Hz;

• Salida de alimentación de CA de 1 canal, compatible con enchufe europeo, con control remoto y detección de voltaje y corriente de salida;

• Salida de alimentación de CC de 12 V de 3 canales, con control remoto y detección de voltaje y corriente de salida;

• Switch con 8 puertos PoE de enlace descendente de 10/100/1000 Mbps y 2 puertos SFP de enlace ascendente de 1000 Mbps;

• El switch ofrece 2 modos (Predeterminado y VLAN) para adaptarse a diversos entornos complejos. Además, admite la función de autocomprobación PoE, diseñada para solucionar problemas de bloqueo del equipo.

• La carcasa cuenta con tratamiento impermeable y anticorrosión, apta para uso prolongado en exteriores;

• Plataforma de software para control remoto.

Especificaciones

Voltaje de entrada	AC 100~240V, 50/60Hz
Batería	DC 12V Plomo no incluida
Modulo de alimentación	Entrada de CA de 100-240 V, salida de CC de 13,8 V y 200 W, con carga/descarga de batería de 12 V.
Entrada AC	Salida de CA de 1 canal, utiliza enchufe europeo. Compatible con control remoto de un solo canal. Muestra el voltaje y la corriente del circuito. (Sin alimentación de respaldo)
Salida DC	Salida de 12 V CC, 3 canales, 3 A, ranura de terminal verde, compatible con control remoto de un solo canal; muestra el voltaje y la corriente de cada circuito. (con alimentación de respaldo)
SPD	2P,AC 380V,20KA
Booster	Entrada de 10,8-52 V CC, salida de 53,5 V CC, 200 W
RS232/RS485	Interfaz RS232/RS485 estándar
Entrada de alarma	3 canales, entrada de conector seco. El canal 1 es el predeterminado para la detección de puerta abierta/cerrada.
Puerto de control	1 x 10/100Base-TX
Botón de reset	>Mantener pulsado durante 5 segundos: restaurar la configuración de fábrica
Iluminación	DC 12V, activado al abrir la puerta
Bandeja de fibra	4 x SC lijado UPC
Temperatura de trabajo	-20°C~70°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C~85°C
Humedad relativa	0~95% (sin condensación)
Dimensiones	50 x 40 x 20cm
Material	PVC
Color	Blanco
Peso	15kg
Diámetro de la abrazadera	400mm
Switch (no gestionable)	
Consumo	Consumo propio <5W, salida PoE 120W máx.
Puertos Ethernet	Puertos 1~8 10/100/1000Base-T 30W PoE RJ45 (IEEE 802.3af/at)
Puertos SFP	Puertos 9~10 1000Base-X SFP
Autochequeo PoE	Si detecta el dispositivo PD bloqueado lo reinicia
Modos de trabajo	Modo predeterminado: modo de conmutación normal. Modo VLAN: los puertos 1 a 8 están aislados entre sí y solo pueden comunicarse con el puerto de enlace ascendente; se suprime la tormenta de red; se desactiva el control de flujo.
Fibra	20 Gbps
Ancho de banda	14.88 Mpps
Buffer	4Mb

Tabla de direcciones MAC	16K
Indicadores	Alimentación: 1 *rojo; Enlace ascendente 9, 10: En el conector RJ45, los LED verdes indican enlace/actividad. Enlace descendente 1~8: En el conector RJ45, los LED verdes indican enlace/actividad; los LED amarillos indican PoE.

Contenido

- Armario de poliester
- Material de instalación
- Carril DIN