Ficha técnica JM Distech

NVS-SMARTCURTAIN-WR-KIT

Marca: NIVIAN SMART

Descripción

• Nivian Smart

• Wifi Controller for Blind Motor

• WiFi 2.4 GHz IEEE802.11 b/g/n

• Hasta un máximo de 10A

• Compatible con TUYA Smart

• Compatible con Alexa y Asistente de Google

• Función de temporizador

• Ahorro de energía y protección

• Control remoto desde el smartphone en cualquier lugar y momento

Especificaciones

Tipo de producto	Controlador WiFi de motor de persiana con mando a distancia RF
Comunicación	Wifi + Bluetooth + RF
Tensión de trabajo	100V-240V 50/60Hz
Corriente máxima	10A
Potencia máxima soportada	150W
Características	Control remoto, Estadísticas sobre el consumo en la APP, Función temporizador
Modos de funcionamiento	Kit de controlador + Mando RF manual (a pilas) Alimentación N+L Mantiene el interruptor manual ya existente Protección frente al fuego V0 (la máxima calificación UL 94)
Programación	Aleatorio / Cíclico / Despertar incrementando intensidad / Dormir reduciendo intensidad Calendario y horario con repeteción en días de la semana Bio-ritmos: Planificación completa de estados Reglas inteligentes según cambios en otros dipositivos, en el clima, en la ubicación, etc.
Funciones Smart Home	Creación de automatizaciones inteligentes en la app Tuya Smart o SmartLife Asociable en grupos de bombillas para funcionamiento coordinado según la sala o ubicación Compatible con Asistentes de voz Google Assistant y Alexa Echo
Conexión a internet	Inalámbrica WiFi 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
Gestión remota	Aplicación móvil Tuya Smart o SmartLife
Distancia RF	A menos de 30 m en interiores, 80 m en exteriores
Protocolos de comunicación	TCP/IP, DHCP / RF 433 MHz
Seguridad y Privacidad	Notificación de perdida de conexión Comunicación segura mediante cifrado / Alojamiento en servidores europeos
Energía de reserva (Standby)	<0.5W
Alimentación	AC 220~240 V (Relé) / Mando 12V Bateria 23A (El paquete no incluye la batería)
Consumo	Máx. 5 W / Stand by: 0.5 W / Clase A (según norma <2021) (Clase G según norma > 2021)
Dimensiones (sin embalaje)	Módulo controlador: 40 x 40 x 21 mm) Mando: 40 x 94 x 15 mm
Peso (sin embalaje)	Relé 35 g / Mando 42 g (sin pila)

Contenido

- Controlador Wifi
- Manual de usuario
- Sensor magnético
- Mando a distancia