## Ficha técnica JM Distech

# SH-WALL-SWITCH-1-W

Marca: SHELLY

## Descripción

El Shelly Wall Switch 1 en color blanco es la solución minimalista definitiva para quienes desean mantener la estética clásica de un interruptor de un solo botón pero con toda la potencia de la tecnología inteligente. Este pulsador ha sido diseñado como un "traje a medida" para los dispositivos Shelly Plus y Pro , permitiendo que el relé se encaje directamente en su estructura. Esto libera espacio crítico dentro de la caja de empotrar, evitando que los cables queden presionados y facilitando una instalación mucho más segura y rápida.

Su acabado en blanco alpino se integra sin esfuerzo en cualquier decoración tradicional o moderna. Al ser un pulsador de tipo momentáneo, es perfecto para interactuar con la lógica de los relés Shelly: una pulsación corta enciende o apaga, mientras que una pulsación larga puede activar una escena de "Buenas noches" que apague toda la casa. Es el sustituto ideal para los viejos interruptores de pared, permitiéndote dar el salto a la casa conectada sin cambiar la apariencia visual de tus paredes.

• Shelly Wall Switch 1 white

• Interruptor de pared con botón

• Incluye soporte para relés acoplables

• Compatible con la familia de marcos de pared Shelly Wall Frame

• Color Blanco

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Material** | Plastico |
| **Instalación** | Encaje directo en soporte de relé Shelly |
| **Formatos disponibles** | Disponible en versiones de 1, 2 y 4 botones (gangs) para instalaciones simples o múltiples. |
| **Tensión de conmutación máxima** | 12 VDC / 18 VAC |
| **Corriente de conmutación máxima** | 50 mA |
| **Temperatura ambiente** | -20° C to 70° C / -5° F to 158° F |
| **Humedad** | Hasta un 85% HR |
| **Compatibilidad técnica** | Se integra mecánicamente con los relés Shelly (Shelly 1 / 1PM, Plus 1 / 1PM, Plus 2PM, i4, etc). |
| **Variantes de control** | 1 Botón: Ideal para control de iluminación simple. 2 Botones: Perfecto para persianas (subir/bajar) o dos circuitos independientes. 4 Botones: La solución definitiva para Shelly i4, permitiendo hasta 12 acciones. |
| **Medidas** | Shelly Wall Switch 1: 70 x 70 x 12 mm. Shelly Wall Switch 2: 70 x 70 x 12 mm. Shelly Wall Switch 4: 70 x 70 x 12 mm. |
| **Peso** | Shelly Wall Switch 1: 24g Shelly Wall Switch 2: 26g Shelly Wall Switch 4: 28g |

## Contenido

• 1x Shelly Wall Switch 1 (Blanco)

• 1x Soportes de montaje para relés Shelly

• 1x Manual de instrucciones