Ficha técnica JM Distech

HikCentral-P-VER/HW1D/300

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Procesador E-2434 (6325P)

• Memoria RAM: 16 GB

• Disco Duro: 2TB SSD

• Winserver2019 versión multilingüe pre-instalada

• Alimentación 600 W PSU

• USB 3.0

• USB 2.0

• VGA

• Rack 1U

• Licencia de 300ch de Vídeo incluida

Especificaciones

Marca	Hikvision
Alimentación	600 W PSU
Temperatura de funcionamiento	10~35ºC
Dimensiones	595 mm (An) × 251 mm (An) × 923 mm (Fo)
Peso	13.23 kg
Enrackable	1U
Hardware	
CPU	E-2434 (6325P)
Memoria	Configuración estándar: 1 × 16GB UDIMM,4400MT/s Escalabilidad: 4 × 128GB UDIMM
Discos Duros	Configuración estándar: 2 × 2TB 7.2K SATA extracción en caliente Slots: 4x 3.5" SAS/SATA
Controlador de almacenamiento	S160 con SO Raid (Soporta RAID 0 y 1)
Sistemas operativos compatibles	Win server 2019 multi-idioma
PCIe Slots	2x PCIe Gen4.0 x16 Slot1: 1x8 con x8 ancho de banda Slot2: 1x16 con x8 ancho de banda
Gestión	
Gestión remota	iDrac9 Enterprise
OpenManage Software	SOporta Open manage Enterprise y Plugings (Gestión de potencia, asistente remoto y gestión de actualización)
Conexiones e integraciones	Integraciones: Microsoft® System Center, VMware® vCenter™, BMC Truesight (disponible en BMC), Red Hat Ansible; Conexiones: Nagios Core y Nagios XI, Micro Focus Operations Manager i (OMi), IBM Tivoli Netcool / OMNIbus
Seguridad	Compatibilidad con firmware firmado criptográficamente; arranque seguro; borrado seguro; raíz de confianza de silicio; bloqueo del sistema (requiere iDRAC9 Enterprise o Datacenter).
Puertos	
USB 3.0	0 (frontal) + 1 (traseros)
USB 2.0	1 (frontales) + 1 (traseros)
Puerto Ethernet	2 x LAN 10/100/1000
VGA	1
iDRAC Direct (Micro-AB USB)	1
Puerto de gestión	1
Licencias	
Video	300CH incluidos, se puede ampliar hasta 3000CH
Control de acceso	No incluido, se puede ampliar hasta 1024 puertas (Incluyendo puertas y outdoor station)
Indoor Station	No incluido, se puede ampliar hasta 5000
Cámaras ANPR	No incluido, se puede ampliar hasta 1024CH
Carriles de Entrada & Salida (E&E)	No incluido, se puede ampliar hasta 40 carriles

Cámaras con Captura Facial	No incluido, se puede ampliar hasta 3000
Panel de alarma	No incluido, se puede ampliar hasta 1024
Videowalls	No incluido, se puede ampliar hasta 32 videowalls o 32 decodificadores
Módulo de presencia	No incluido, se puede añadir

Contenido

Información pendiente de validación.