Ficha técnica JM Distech

TOA-VX-2000DS

Marca: TOA

Descripción

• TOA

• Sistema de alimentación de emergencia para VM-3000

• Alarma por voz EN54 y megafonía general

• Respaldo UPS frente a cortes de alimentación

• Cargador de baterías

• 6 salidas DC (Max. 25A/salida)

• Conmutación automática

• Rack 19" 2U

Especificaciones

Fuente de alimentación	230 V CA, 50/60 Hz
El consumo de energía	240 W máx.
Batería aplicable	Yuasa NP65-12I (BATT-1265-P)
Método de carga	Carga lenta
Corriente de carga	5 A máx.
Voltaje de salida de carga	27,3 V ±0,3 V (a 25 °C (77 ˚F)) Coeficiente de corrección de temperatura: -40 mV/°C
Entrada de fuente de alimentación	6 Terminal de tornillo M4, distancia entre barreras: 11 mm (0.43")
Salida de alimentación de CC	6 (25 A máx. cada uno) Terminal de tornillo M4, distancia entre barreras: 11 mm (0,43")
Conector de control	Conector hembra RJ45 para conectar el Marco de Vigilancia VX-2000SF. Cable recto de par trenzado (estándar TIA/EIA-568A) Tipo de señal de control: verificación de batería, estado de alimentación de CA, estado de alimentación de CC, falla del circuito de carga y falla de la batería
Conexión de la batería	1 par de terminales positivo y negativo Diámetro de cable aplicable: AWG 6 - AWG 0 (1/0) (Resistencia de línea dentro de 4 mΩ/total) 2 Área de sección transversal: 16 - 50 mm
Temperatura de funcionamiento	0 °C a +40 °C (32 ˚F a 104 ˚F)
Terminar	Panel: Chapa de acero con tratamiento superficial, negro, 30 % brillo, pintura
Dimensiones	482 (ancho) × 88,4 (alto) × 377,6 (profundidad) mm (18,98" × 3,48" × 14,87")
Peso	10,5 kg (23,15 libras)
Accesorio	Tornillo de montaje en rack...4, Arandela de fibra...4, Fusible de hoja (40 A)...3, Fusible (T3.15A L)...1, Cable de alimentación (2 m (6,56 pies))...1, Lámina aislante...1,Etiqueta de atención (Alemán) …1, Gancho de sujeción …4, Bucle de sujeción …4, Adhesivo (Declaración de cumplimiento) …1, Hoja de aislamiento térmico …1
Evaluacion del fusible	Fusible de cuchilla (40 A), Fusible de cuchilla (7,5 A), Fusible (T3.15A)
Resistencia interna	Resistencia interna máxima de la batería y su circuito asociado, Ri máx: 50 mΩ
Especificación actual	Consumo máximo de corriente de salida de la batería: 43,5 A Corriente nominal máxima de salida continua, I máx a: 43,5 A Corriente nominal máxima de salida de corta duración, I máx b: 43,5 A Corriente nominal mínima de salida, I mín: 0 A
Especificación de cables	Parámetro de cable recomendado para DS-SF Link: cable recto de par trenzado (estándar TIA/EIA-568A)

Contenido

- Alimentador de emergencia
- Material de instalación
- Instrucciones de uso