Ficha técnica JM Distech

SF-XVR3108-HG-SMD

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• XVR 5n1

• 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS + 2CH IP

• H.265/H.264

• Resolución 5MPxLite (10FPS)

• Audio

• Salida HDMI Full HD y VGA

• SMD (Detección de movimiento inteligente) en todos los canales

• Espacio para 1 HDD

• Ratón

Especificaciones

Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Por defecto: 8 Canales (sustitución) + 2 (extra) Canales IP (hasta 5Mpx)
Salidas de vídeo	1 HDMI FullHD, 1 VGA y 1 CVBS
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Compresión vídeo/audio	H.265 / H.264
Resolución display	HDMI × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 BNC × 1 : CVBS
Múltiple display	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16
Resolución de entrada BNC	TVI/ AHD/CVI: 5MP/4MP/1080p Lite/720P/WD1
Codificación Main Stream	Canal Analógico: 5MP Lite:6fps; 4MP Lite:8fps; 1080P Lite/720P/WD1: 12fps/15fps(PAL/NTSC); 720P Lite: 25fps / 30fps (PAL/NTSC) Canal IP: 25fps/ 30fps (PAL/NTSC)
Detección de movimiento	SMD en todos los canales
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Bit Rate	32Kbps ~4Mbps
Ancho de banda	16 Mbps (Entrante) / 60 Mbps (Saliente)
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, eventos inteligentes
Backup	USB / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 8TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 (Ratón y backup) / RS485 / RJ45 10/100M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software Safire Smart VMS
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A (Consumo sin HDD < 5 W)
Dimensiones / Peso	42 (Al) x 255 (An) x 222 (Fo) mm / 1.2 Kg

Contenido

- Grabador 5en1 Safire Smart
- Ratón
- Adaptador AC/DC 12 V / 1.5 A
- Guía rápida de instalación