Ficha técnica JM Distech

DS-K3B530X-R/DQ

Marca: HIKVISION

Descripción

Un torno es un elemento utilizado para gestionar y controlar el paso de personas en entradas y salidas de instalaciones. Permite restringir el acceso a los usuarios mediante su integración con sistemas de control de acceso de terceros, ya sean controladoras con lectores o dispositivos autónomos, creando un punto de paso físico y controlado.

Los portillos motorizados cuentan con puertas abatibles que se accionan de manera automática gracias a su motor.

Este modelo dispone de un ancho de paso de personalizable, que permite combinar puertas de diferentes tamaños para conseguir dimensiones de paso especiales.

Como medida de seguridad, los tornos deben asegurar una fácil evacuación de las personas en caso de emergencia, como ante un corte de corriente o debido a la activación de la señal de incendio. Los pasillos motorizados, portillos motorizados y puertas motorizadas abren y mantienen abiertas sus puertas ante estas situaciones.

Al contar con un servomotor (ULTRA), este torno ofrece hasta más de 10.000.000 de ciclos de uso sin mantenimiento, además de un mayor control de la velocidad de las puertas durante la apertura y el cierre.

Funciones avanzadas configurables: controladora y lectores de acceso integrados (elimina la necesidad de instalar sistemas de terceros).

Este torno se encuentra fabricado en acero inoxidable SUS304, que lo protege frente a la oxidación, con un espesor de 1.5 mm. Además cuenta con protección exterior IPx4 certificada.

• Hikvision

• Torno portillo motorizado de un solo acceso bidireccional

• Movimiento automático de la barrera acrílica en el sentido de la marcha

• Motor ULTRA: 12.000.000 de ciclos

• Movimiento de las puertas inicial acelerado y final decelerado

• Ancho de paso personalizable

• Compatible con puertas DS-KSD55-x

• Indicador LED de estado

• Modo de emergencia: apertura ante señal de incendio o corte de corriente

• Placa principal de configuración del torno (tiempos de aperturas, contador, entradas de relé) con display

• Placa secundaria de conexión a placa principal

• Fabricado en acero inoxidable SUS304 y barreras acrílicas

• Modos de configuración: uno o dos sentidos, paso libre en uno o dos sentidos

• Compatible con sistemas de control de acceso de terceros Plug & Play

• Diseño ergonómico

• Controladora de acceso con lector MF DESFire y QR integrado

• Tapas universales para lectores de tarjetas

• Necesita un DS-K3B530X-L/M para la instalación completa

• Placa maestra incluida

• Apto para exterior IPx4

Especificaciones

Modelo	DS-K3B530X-R/DQ
Controladora	Placa de control del torno con display compatible con cualquier sistema de Control de Acceso
Indicador LED	Indicador LED de estado del torno
Movimiento de la barrera	Angular de apertura de la barrera acrílica (no incluida) en sentido de la marcha (entrada o salida)
Modo de emergencia	Apertura de barrera para emergencia con señal de incendio Apertura de barrera automática ante corte de corriente (con batería de respaldo adicional no incluida)
Seguridad	Acceso no autorizado con sonido y cierre Anti-tailgating configurable con sonido y cierre
Compatibilidad	Controladora de acceso con lector MF DESFire (13.56 MHz) y QR integrado / Tapas universales para lectores RFID
Modos de configuración	Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto
Material de fabricación	Acero inoxidable SUS304 de 1.5 mm de espesor y tapas de PC
Velocidad de paso	50-60 personas/minuto
Fiabilidad	Servomotor 12.000.000 de ciclos
Sensores infrarrojos	14 pares de sensores infrarrojos
Alimentación	AC 110/220 V / 100 W máx.
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +65 ºC
Dimensiones de línea	Personalizable añadiendo puertas DS-KSD55-x
Dimensiones de paso	Personalizable (An) x 1500 (Fo) mm (apto para personas con movilidad reducida)
Dimensiones	1000 (Al) x 202 (An) x 1500 (Fo) mm
Peso	65 kg
Protección	Apto para exterior IPx4

Contenido

- Torno derecho sin puerta Hikvision
- Controladora de acceso
- Lector DESFire y QR
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Llaves de seguridad