## Ficha técnica JM Distech

# ASOX-C300X

Marca: ANKER SOLIX

## Descripción

La ASOX-C300X es una estación de energía portátil diseñada para proporcionar alimentación eléctrica fiable allí donde no existe acceso a la red o se necesita una fuente de energía de respaldo. Su diseño compacto y ligero facilita el transporte, mientras que su batería de larga vida útil y sus múltiples opciones de carga la convierten en una solución versátil para el día a día, actividades al aire libre y situaciones de emergencia. Además, admite recarga mediante energía solar y puede gestionarse desde la aplicación de Anker para un mayor control del sistema.

Es una opción ideal para usuarios que buscan mantener cargados ordenadores portátiles, teléfonos móviles, drones, cámaras, pequeños electrodomésticos o equipos electrónicos durante viajes, escapadas, camping, camper o cortes de suministro eléctrico. Para el profesional, resulta especialmente útil como fuente de alimentación portátil para trabajos de instalación, mantenimiento, asistencia técnica o puesta en marcha de equipos en ubicaciones sin acceso a la red eléctrica, ofreciendo una solución segura, silenciosa y fácil de transportar

- Anker Solix
- Estación de energía portátil
- Batería LiFePO4 768Wh
- Potencia máxima de salida 300W
- Pico hasta 600W
- 3x salidas AC
- 1x salida mechero coche
- 1x salidas USB-A
- 3x salidas USB-C
- Control a través de APP
- 3000 ciclos

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 768Wh (24Ah) |
| **Tipo de batería** | Litio LiFePO4 |
| **Ciclo de vida** | +3000 (al 80%) |
| **Potencia máxima de salida** | 300W |
| **Potencia pico** | 600W |
| **Dimensiones** | 164 x 161 x 240 mm |
| **Peso** | 4.13 Kg |
| **Temperatura de carga** | 0 - 40ºC |
| **Temperatura de descarga** | -20 - 40ºC |
| **SAI** | Tiempo de conmutación ≤10 ms |
| **Otros** | Control vía app (WiFi y Bluetooth) |
| **SALIDAS** | |
| **Número de salidas total** | 8 |
| **Potencia máxima de salida** | 300W |
| **Potencia máxima de salida AC** | 300W |
| **Potencia pico de salida AC** | 600W |
| **Número de salidas USB-A** | 1 |
| **Potencia de salida USB-A** | 5V / 2.4A (12W) |
| **Número de salidas USB-C** | 3 |
| **Potencia de salida USB-C** | 5V / 3A - 9V / 3A - 15V / 3A - 20V / 5A - 28V / 5A por cada puerto (140W máx) |
| **Potencia salida cargador coche** | 12V / 10A 120W |
| **ENTRADAS** | |
| **Entrada AC** | 1x 220-240 Vac / 2.0A / 50-60Hz / L+N+PE |
| **Entrada solar** | 11-28V / 8.2A |
| **Entrada USB C2** | 9V - 3A / 15V - 3A / 20V - 5A / 28V - 5A |
| **Potencia de entrada** | 330W AC 380W AC (modo derivación) 100W (solar) 140W (USB C2) |

## Contenido

- 1x Estación de energía portátil
- 1x Cable de carga AC
- 1x Correa
- 1x Instrucciones de seguridad