Ficha técnica JM Distech

RL-B330-SP

Marca: REOLINK

Descripción

La Reolink Argus Series B330 SP es la solución definitiva para quienes buscan vigilancia de calidad sin depender de cables ni enchufes. Su combinación de batería recargable de alta capacidad y alimentación solar garantiza una protección continua, ideal para entradas, jardines, cobertizos o garajes donde no hay toma de corriente. Gracias a su resolución de 5 MP y a sus focos integrados, ofrece imágenes nítidas y a todo color incluso después del anochecer, mientras que su inteligencia artificial distingue personas, vehículos y animales para enviar únicamente las alertas que realmente importan, sin cuotas mensuales obligatorias.

En el plano técnico, la cámara integra un sensor CMOS de 1/2,7" con lente de 2,8 mm y apertura F1.6, capaz de grabar a 2880 × 1620 píxeles con compresión H.265 para optimizar el ancho de banda y el almacenamiento. Dispone de seis LED infrarrojos de 850 nm y dos focos de 6500 K y 230 lúmenes, sensor PIR de 100° con alcance ajustable de hasta 10 metros, micrófono y altavoz integrados, y conectividad WiFi de doble banda. Su carcasa compacta con protección IP65 soporta lluvia y polvo, e incorpora en su parte inferior el puerto USB-C, la ranura microSD de hasta 512 GB, el interruptor de encendido y el botón de reinicio, todo ello en un cuerpo ligero de solo 330 g que se instala en minutos.

• Reolink B330 KIT

• Camara WiFi a Batería

• 5MP (2880x1616)

• Sensor CMOS 1/2,7" de 5 MP (2880 × 1620)

• Lente 2,8 mm F1.6, 105° horizontal / 55° vertical

• Visión nocturna infrarroja de hasta 10 m

• 2 focos LED de 2 W, 6500 K y 230 lúmenes

• Batería recargable de 6000 mAh con puerto USB-C

• Sensor PIR de 100° con alcance de hasta 10 m

• Compresión de vídeo H.264/H.265 a 15 fps

• WiFi 802.11 a/b/g/n de doble banda 2,4/5 GHz

• Ranura microSD de hasta 512 GB

• Servicio de nube bajo suscripción

• Color Blanco

• Protección IP65 para uso en exterior

Especificaciones

Modelo	Argus Series B330 SP
Tipo de cámara	Bullet inalámbrica con batería y alimentación solar
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,7"
Resolución	2880 × 1620 (5 megapíxeles)
Lente	f = 2,8 mm, F1.6
Campo de visión horizontal	105°
Campo de visión vertical	55°
Compresión de vídeo	H.264/H.265
Velocidad de fotogramas (principal)	10-15 fps (predeterminado: 15 fps)
Velocidad de fotogramas (secundaria)	10-15 fps (predeterminado: 15 fps)
Tasa de bits (principal)	1024-4096 kbps (predeterminado: 3072 kbps)
Tasa de bits (secundaria)	64-672 kbps (predeterminado: 672 kbps)
Visión nocturna infrarroja	Hasta 10 m; 6 LED de 0,8 W a 850 nm
Visión nocturna en color	2 focos de 2 W, 6500 K y 230 lúmenes
Audio	Bidireccional
Entrada/salida de audio	Micrófono y altavoz integrados
Batería	Recargable de iones de litio de 6000 mAh
Alimentación solar	Compatible con panel solar Reolink
Puerto de alimentación	USB tipo C
Almacenamiento local	Ranura microSD de hasta 512 GB
Almacenamiento en la nube	Compatible con Reolink Cloud (según país)
Compatibilidad con Home Hub	Sí
Botón de reinicio	Sí
Estándar inalámbrico	IEEE 802.11 a/b/g/n
Frecuencia de funcionamiento	2,4 GHz / 5 GHz
Seguridad inalámbrica	WPA-PSK/WPA2-PSK
Sistemas operativos compatibles	PC: Windows, macOS; móvil: iOS, Android
Protocolos	SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, SMTP, NTP, P2P
Acceso de usuarios	Máx. 12 transmisiones simultáneas (2 principales y 10 secundarias)
Alarma inteligente	PIR, movimiento, personas, vehículos y animales
Distancia de detección PIR	Ajustable hasta 10 m
Ángulo de detección PIR	100° horizontal

Modo de grabación	Grabación activada por movimiento
Zonas de detección	Personalizables
Time-lapse	Sí
Notificaciones	Alertas push en tiempo real
Asistentes de voz	Google Assistant
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 55 °C
Humedad de funcionamiento	20 % a 85 %
Grado de protección	IP65
Dimensiones de la cámara	121 × 90 × 56 mm
Peso de la cámara	330 g (sin soporte)

Contenido

- 1x Cámara Reolink Argus Series B330
- 1x Panel solar Reolink
- 1x Cable USB
- 1x Kit de tornillos
- 1x Correa de fijación
- 1 Soporte de Panel Solar
- 2 Kit de instalacion
- 1x Guía de inicio rápido