Ficha técnica JM Distech

UV-MW-A55-B1-E

Marca: UNIVIEW

Descripción

Los monitores de videowall son pantallas electrónicas que, al combinarse, forman una única pantalla de mayor tamaño y resolución, permitiendo mostrar una fuente de contenido a pantalla completa o varias de manera individual. Se utilizan principalmente en espacios donde se requiere visualizar información a gran escala, como centros de control, salas de conferencias, aeropuertos, estaciones de tren, eventos en vivo, etc.

Son ideales para aplicaciones que demandan alta visibilidad y flexibilidad en la presentación de datos, gráficos o videos, ya que pueden configurarse en distintos tamaños y resoluciones según las necesidades del entorno.

• Monitor videowall 55"

• Resolución FHD

• Brillo 450 nits

• Marco 3,5 mm (A-A)

• Orientación horizontal

• Funcionamiento 24/7

Especificaciones

Tamaño	55"
Resolución	1920x1080
Frecuencia de refresco	60 Hz
Tipo de panel	ADS
Marco	3,5 mm (A-A: marco total al instalar dos monitores juntos) Superior: 2,3 mm Izquierdo: 2,3 mm Inferior: 1,2 mm Derecho: 1,2 mm
Brillo	450 nits
Contraste	1200:1
Antirreflejo (haze)	25%
Tiempo de respuesta	8 ms
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Profundidad de color	8 bit (16,7 M)
Gama de colores	72% NTSC
Funcionamiento	24/7
Entradas	HDMI x1 DVI x1 VGA x1 CVBS x1 DisplayPort x1 USB 2.0 x1 RS232 x1 IR x1
Salidas	HDMI x1 RS232 x1
Daisy chain	Sí, a través de HDMI Hasta un máximo de 9 monitores (en total)
Configuración del videowall	Haciendo uso del mando a distancia y los ajustes de videowall del monitor
Orientación	Horizontal
Dimensiones	1.213,5 (An) x 684,3 (Al) x 89,89 (Fo) mm
VESA	600x400 mm
Peso	14,9 Kg
Alimentación	AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz
Consumo de energía	180 W (máx.)
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: 0 ~ 40 ºC Humedad: 20 ~ 90 % (Sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -20 ~ 60 ºC Humedad: 10 ~ 90 % (Sin condensación)

Contenido

- Monitor
- Cable de alimentación
- Cable de red
- Cable para toma de tierra
- Mando a distancia
- Receptor de infrarrojos
- Guía rápida de inicio