Ficha técnica JM Distech

ASOX-C2000-GEN2

Marca: ANKER SOLIX

Descripción

La ASOX-C2000-GEN2 es una estación de energía portátil de alta capacidad diseñada para ofrecer una fuente de alimentación fiable en aplicaciones exigentes, tanto como sistema de respaldo doméstico como para uso profesional y actividades al aire libre. Gracias a su batería de larga vida útil, su elevada capacidad de entrega de energía, la posibilidad de ampliar el almacenamiento y sus múltiples opciones de recarga, proporciona una solución versátil para mantener operativos equipos eléctricos y electrónicos durante largos periodos. Además, incorpora gestión inteligente desde la aplicación de Anker y admite recarga mediante red, energía solar o incluso desde un vehículo.

Está especialmente indicada para alimentar electrodomésticos, herramientas eléctricas, equipos audiovisuales, sistemas de comunicaciones o dispositivos críticos durante cortes de suministro, viajes en autocaravana, camping o trabajos en ubicaciones aisladas. Para instaladores y profesionales representa una solución muy práctica como fuente de alimentación portátil para instalaciones, mantenimiento, eventos, asistencia técnica y trabajos de campo, ofreciendo un funcionamiento silencioso, seguro y preparado para un uso intensivo con la posibilidad de ampliar la autonomía cuando la aplicación lo requiera.

• Anker Solix

• Estación de energía portátil

• Batería LiFePO4 2048Wh

• Ampliable hasta 4096Wh con 1x ASOX-BP2000

• Potencia máxima de salida 2400W

• Pico hasta 4000W

• 4x salidas AC

• 1x salida mechero coche

• 1x salidas USB-A

• 3x salidas USB-C

• Control a través de APP

• Modos de carga inteligentes

• Función SAI

• 4000 ciclos

Especificaciones

Capacidad	2048Wh
Capacidad ampliable	4096Wh con 1x ASOX-BP2000
Tipo de batería	Litio LiFePO4
Ciclo de vida	+4000 (al 80%)
Potencia máxima de salida	2400W
Potencia pico	4000W
Dimensiones	459 x 250 x 257mm
Peso	18.9 Kg
Temperatura de carga	0 - 40ºC
Temperatura de descarga	-20 - 40ºC
SAI	Tiempo de conmutación ≤10 ms
Otros	Control vía app (WiFi y Bluetooth)
SALIDAS	
Número de salidas total	9
Potencia máxima de salida	2400W
Número de salidas AC	4
Potencia máxima de salida AC	2400W
Potencia pico de salida AC	4000W
Número de salidas USB-A	1
Potencia de salida USB-A	5V / 2.4A (12W)
Número de salidas USB-C	3
Potencia de salida USB-C	5V / 3A - 9V / 3A - 15V / 3A - 20V / 3A - 20V / 5A - 28V / 5A por cada puerto. 140W máx
Número de salidas puerto coche	1
Potencia de salida puerto coche	12V / 10A 120W máx
ENTRADAS	
Potencia de entrada	2300W (AC) 800W (solar)
Entrada solar	11-28V / 8.2A 28-60V / 17A 800W máx

Contenido

- Estación de energía portátil
- Cable de carga AC
- Manual de instrucciones