Ficha técnica JM Distech

Referencia pendiente de validación

Marca: HIKVISION

Descripción

Una controladora de accesos es un elemento profesional para la protección de perímetros y puertas. Se ubican en lugares seguros y ocultos, permitiendo la conexión de los lectores, que se sitúan en el lugar visible de la instalación e identifican al usuario que quiere acceder, así como la conexión a las cerraduras electrónicas, que se accionarán si el usuario tiene permitido el acceso.

Esta controladora soporta lectores basados en el protocolo Wiegand, que permite la conexión a través de un cableado directo de cada lector a la controladora. Cuenta con 2 lectores para realizar entrada y salida en cada puerta y soporta lectores biométricos, que se conectan a través de RS485 y permiten la conexión a través de BUS (en cascada). Al soportar RS485, también soporta OSDP en el mismo conector, siendo este último personalizable en la configuración y permitiendo hasta 2 lectores por este método.

Este modelo cuenta con 1 salida de relé, siendo configurable como contacto seco (sin tensión) o contacto mojado (con tensión).

Al utilizar una controladora de acceso, es posible asegurar ciertas funciones como, por ejemplo, abrir todas las puertas al recibir una señal de incendio o activar una alarma ante la detección de una puerta forzada. Gracias a sus entradas y salidas, es posible gestionar estas funciones de una manera más sencilla.

Funciones avanzadas configurables: tecnología antipass-back (no permite el paso de una persona si ya se encuentra dentro), esclusas (sistema de doble puerta que permite el paso de personas de uno en uno) o control de aforo (no permite el acceso de más usuarios una vez superado un número determinado).

Desde el software iVMS-4200 se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura de los relés o tiempo de lectura de los lectores.

• Hikvision

• Controladora de acceso Multi-identificación

• Caja con fuente de alimentación, hueco para batería y bornera de conexiones

• Gestión de 1 puerta

• Capacidad 100.000 usuarios y 300.000 registros

• Soporta hasta 2 lectores Wiegand y 2 lectores RS485/OSDP

• Comunicación TCP/IP, RS485, eHome e ISAPI

• Entrada de 1 pulsador, 1 sensor de puerta, 4 entradas de alarma y 2 entradas auxiliares

• 1 salida de relé y 2 salidas de alarma

• Configuración de relé NO/NC

• Funciones avanzadas: esclusa, anti-passback, multitarjeta y apertura primera tarjeta

• Hueco para batería de respaldo

• Compatible con software iVMS-4200

Especificaciones

Información pendiente de validación.

Contenido

Información pendiente de validación.