FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller

Detector inalámbrico de incendio con sensores de calor y CO alimentado por la red eléctrica

EN 50291-1 2018 · Grade D1 BS 5839 part 6 · BS 5446-2 2003 · bsi Carbon Monoxide Alarms KITEMARK™ KM 797661 · bsi Heat Alarms KITEMARK™ KM 797644



Detección precisa de incendios

Sensor de calor

- Dos termistores de clase A1R están ubicados en la parte exterior de la carcasa para eliminar los retardos de detección
- Activa una alarma cuando la temperatura aumenta 10 °C en un minuto o supera los +64 °C

Sensor de CO

- Detecta con precisión el nivel de CO hasta 10 años
- Avisa cuando la concentración alcanza el nivel peligroso de 50 ppm, antes de que aparezcan los primeros síntomas de intoxicación


Alimentación

El detector se alimenta por la red eléctrica de 110–240 V~ y está equipado con una batería de reserva integrada. Incluso en caso de un corte eléctrico, el detector sigue funcionando, lo que garantiza una detección de incendio rápida y fiable durante su vida útil de 10 años.


Interconexión inalámbrica y mejorada

Los detectores CA admiten la función de alarma de incendio interconectada. Hay dos formas de la interconexión: **principal** (a través del hub Ajax) y **de reserva** (de un detector a otro). En caso de alarma, el hub activa la interconexión principal **en 20 seg**. Toda la información está disponible instantáneamente en las apps Ajax: la ubicación del detector iniciador, el tipo de alarma de incendio y la hora exacta. Al mismo tiempo, el detector iniciador activa la interconexión de reserva. Aunque se pierda la conexión con el hub, activar la alarma interconectada tarda un minuto.

Primary



Fallback



Supervisión del sistema

- Ping regular de cada dispositivo del sistema para visualizar los estados actuales en las apps
- Autotest del detector con el envío de notificaciones sobre el estado al hub
- Hasta 1.700 m de comunicación inalámbrica y el doble con un repetidor
- Notificaciones instantáneas sobre la necesidad de mantenimiento

Características adicionales

- Activación de los escenarios de automatización
- Verificación visual de alarmas mediante los detectores MotionCam o cualquier cámara del NVR
- Activación de las sirenas de intrusión interiores/exteriores
- Tansmisión de alarmas a la CRA
- Sirena de 85 dB integrada
- Indicación LED de los estados del detector

Instalación y configuración rápidas

- Panel de montaje SmartBracket para fijar el dispositivo sin necesidad de desmantelar la carcasa
- Conectores WAGO 221 removibles para fijar los cables sin destornillador
- Vinculación con un hub mediante el código QR, con posibilidad de control y configuración remotos en la app
- Bloqueo para fijar el dispositivo en el SmartBracket

Cumplimiento de normas

EN 50291-1:2018

BS 5839 (part 6, grade D1)

BS 5446-2:2003

BSI KITEMARK Carbon Monoxide Alarms KM 797661

BSI KITEMARK Heat Alarms KM 797644

Compatibilidad con hubs y repetidores

Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=FP2.ACHC.J

Comunicación con el hub

Tecnología de comunicación
Jeweller

Bandas de frecuencia
866.0–866.5 MHz
868.0–868.6 MHz
868.7–869.2 MHz
905.0–926.5 MHz
915.85–926.5 MHz
921.0–922.0 MHz
Depende de la región de venta

Alcance de comunicación
hasta 1.700 m
Sin obstáculos

Alimentación

Principal
110–240 V~, 50/60 Hz
Hasta 2 W de consumo de energía de la red

Batería de reserva
1 × CR 2/3 AA
Integrada

Instalación

Rango de temperatura de funcionamiento
de 0 °C a +50 °C

Humedad de operación
hasta 80%

Carcasa

Color
negro, blanco

Dimensiones
122 × 122 × 54 mm

Peso
305 g

Kit completo

FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller

Panel de montaje SmartBracket

1 × batería CR 2/3 AA (integrada)

2 × conectores WAGO 221-3 (preinstalados)

Kit de instalación

Guía rápida

Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/fireprotect-2-ac-heat-co/

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

ajax.systems