Ficha técnica JM Distech

NVS-A6WG-V7

Marca: NIVIAN SMART

Descripción

• Nivian Smart

• Central alarma inalámbrica doble vía GSM/WiFi

• Kit formado por: Panel (con batería de respaldo y sirena), 2 controles remotos, 2 llaveros Tag RFID de proximidad, 1 contacto de puerta/ventana magnético, 1 detector de movimiento PIR

• Panel táctil con pantalla y lector RFID

• Compatible con TUYA Smart

• Compatible con Alexa y Asistente de Google

• Compatible con otros accesorios de alarmas de Nivian Smart

• Hasta 10 controles remotos, 60 sensores inalámbricos y 30 Tag RFID

• Admite hasta 4 sensores cableados con salida de alimentación 12VDC 1A

• Armado y desarmado remoto por llamada a teléfono

Especificaciones

Marca	Nivian Smart
Frecuencia RF	868 MHz y 433 MHz
Seguridad interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	95dB
Lector RFID	125KHz
Comunicación	WiFi / GSM
Máximo de dispositivos	60 dispositivos, 10 mandos a distancia y 30 tags RFID
Entradas/salidas cableadas	4 entradas de dispositivos cableados y salida 12VDC 1A
Material de la cubierta	Plástico ABS
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería de respaldo	DC 7.4V / 600 mAh Lítio
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 55º C
Dimensiones	188 (An) x 125 (Al) x 25 (Fo) mm
Contacto Magnético	
Marca	Nivian Smart
Frecuencia	433 MHz
Distancia de transmisión	≤ 80 m en espacio abierto
Batería	DC 3V CR2477
Consumo de corriente	Reposo ≤ 10uA Alarma ≤ 15mA
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 55º C
Detector PIR	
Marca	Nivian Smart
Tecnología	PIR volumétrico
Campo de detección	8 m / 110º / Instalación 2 m
Frecuencia	433 MHz
Distancia de transmisión	≤ 80 m en espacio abierto
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Batería	DC 3V (2 pilas AA LR6 1.5V)
Consumo de corriente	Reposo ≤ 90uA Alarma ≤ 9.5mA
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 55º C
Mando a distancia	
Marca	Nivian Smart

Modos de funcionamiento	Armado, desarmado, armado parcial y SOS
Frecuencia	433 MHz
Distancia de transmisión	≤ 80 m en espacio abierto
Batería	DC 3V CR2025
Consumo de corriente	Transmisión ≤ 7mA
Dimensiones	57x31x11 mm

Contenido

• Panel de control

• Detector PIR NVS-D1A

• 2x Contacto magnético NVS-D3D

• 2x Detector PIR NVS-D2A

• 2x Mando a distancia NVS-RC2

• 2x Tag RFID

• Camara WiFi 2K 3MP

• Instrucciones de uso