Ficha técnica JM Distech

ZK-FR1500A-WP-MF

Marca: ZKTECO

Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz, así como biometría con huella dactilar.

La conexión a las controladoras se realiza a través de RS485. Este protocolo permite una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP65.

• ZKTeco

• Lector de acceso para controladora

• Acceso por huella y tarjeta MF

• Sensor óptico SilkID

• Indicador LED de señalización y acústico

• Comunicación RS485

• Instalación para encastrar

• Apto para exterior IP65

• Compatible con controladoras ZK-ATLAS-x60

Especificaciones

Modelo	ACC-ATLAS-FR1500A-WP-2
Sensor	ZKSilkID Optical Sensor
Resolución del Sensor	500DPI
Sensor de activación	Auto-activación por infrarrojos
Algoritmo	ZK Finger 10.0
Tiempo de verificación huella	< 1 seg
Distancia de lectura tarjetas	Hasta 10 cm
Tiempo de verificación tarjeta	< 300 ms
Modos de identificación	Huella y tarjeta (MF 13.56 MHz)
Salidas	RS485
Compatibilidad	Controladoras ZKTeco ZK-ATLAS x60
Alimentación	DC 12 V / 140 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +45 ºC
Dimensiones	77.3 (An) x 121 (Al) x 38 (Fo) mm
Peso	160 g

Contenido

• Lector de acceso biométrico ZKTeco

• Material de montaje