Ficha técnica JM Distech

DS-K1109DKFB-QR

Marca: HIKVISION

Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz y MF DESFire de 13.56 MHz, lectura de códigos QR, así como teclado para códigos numéricos y biometría con huella dactilar.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand o RS485. Estos protocolos permiten una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP65.

• Hikvision

• Lector de acceso para controladora

• Acceso por tarjeta MF DESFire, huella, Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams), código QR y contraseña

• Indicador LED de señalización y acústico

• Wiegand 26/34 y RS485

• Apto para exterior IP65

• Compatible con controladoras Hikvision

Especificaciones

Modelo	DS-K1109DKFB-QR
Distancia de lectura tarjetas	< 5 cm
Modos de identificación	Huella, tarjeta (MF DESFire 13.56 MHz), QR y contraseña Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect) QR dinámico (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect)
Salidas	RS485, Wiegand 26/34, buzzer para indicación de estado, tamper
Compatibilidad	Controladoras Hikvision DS-K2600T, DS-K26xxX, DS-K27xxX y DS-K2800 Series
Alimentación	DC 12 V / 500 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +65 ºC
Dimensiones	125 (An) x 85 (Al) x 18 (Fo) mm
Peso	300 g

Contenido

• Lector de tarjetas Hikvision

• Material de montaje

• Instrucciones de uso