Ficha técnica JM Distech

ZK-ACO-F34-LITE-P-1

Marca: ZKTECO

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé. Los terminales híbridos combinan el control de acceso y el control de presencia, siendo capaces además de realizar el control horario de los trabajadores en el momento en el que se identifican.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con huella dactilar.

Su pantalla de 2.4" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Funciones avanzadas configurables: tecnología antipass-back (no permite el paso de una persona si ya se encuentra dentro) y salida de 12 VDC (permite alimentar directamente la cerradura electrónica sin necesidad de una fuente de tensión adicional al alimentarse el equipo por PoE estándar).

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie.

Desde el software ZKBioCV Security se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector. Desde el propio equipo, de forma local, se realiza la configuración de usuarios, credenciales, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• ZKTeco

• Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia

• Identificación por huella, tarjeta EM, contraseña y/o combinaciones

• Pantalla 2.4" TFT a color

• Capacidad 3.000 usuarios, 3.000 tarjetas/huellas y 200.000 registros

• Comunicación TCP/IP, USB, RS485 y Wiegand

• Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador, timbre y relé)

• Salida de 12 V para cerradura (con alimentación PoE)

• Función anti-passback

• Apto para exterior IP65

• PoE estándar IEEE802.3af

• Compatible con software de accesos ZKBioCV, gratuito hasta 5 puertas (adquirir licencia perpetua)

• Compatible con software de presencia ZKBioTime8, gratuito hasta 2 dispositivos y 100 usuarios (adquirir licencia perpetua)

• Compatible con software de presencia en nube ZKBio Zlink (licencia gratuita)

• Cualquier licencia se puede encontrar dentro de la categoría Software de la web

Especificaciones

Modelo	ACO-F34-LITE-P-1
CPU	CPU: 1.0 GHz Dual Core RAM: 128 MB ROM: 256 MB
Capacidad	Hasta 3.000 tarjetas/huellas Hasta 3.000 usuarios
Registros	200.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta, huella, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz
Pantalla	2.4" TFT a color
Resolución de pantalla	240 x 320
Comunicación	TCP/IP, USB, RS485 y Wiegand
Controladora integrada	RS485, Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador, timbre y relé
Alarmas	Tamper, 1 x entrada de alarma, 1 x salida de alarma
Funciones especiales	Anti-passback Salida DC 12 V / 1 A (cuando se alimenta por PoE)
Software	Software Accesos: ZKBioCVSecurity Software Presencia: ZKBioTime 8.0 | ZKBio Zlink
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A máx. PoE estándar IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	83 (An) x 206 (Al) x 33 (Fo) mm
Peso	420 g

Contenido

- Dispositivo biométrico ZKTeco
- Material de montaje
- Instrucciones de uso