Ficha técnica JM Distech

SF-PARKING-POWERSUPPLY

Marca: SAFIRE

Descripción

La fuente de alimentación para cámaras de parking de Safire, permite alimentar de manera simultánea hasta 7 cámaras, por cada puerto. Ofrece POE estándar, por lo que see podría alimentar cámaras convencionales de seguridad si se necesita.

• Fuente de almientación POE para cámaras de parking

• Alimenta hasta 7 cámaras de una lente por cada puerto POE

• Switch de 5 puertos POE

• Uplink hasta 1000M RJ45

• Uplink hasta 1000M SFP

• Fuente de almientación 48V DC

Especificaciones

Capacidad de alimentación	Hasta 7 cámaras de plazas (Total de plazas que una fuente de alimentación da cobertura: 210)
Uplink	3x 10/100/1000M RJ45 1x 10/100/1000M SFP
Fuente de alimentación adicional	3x 48V DC
Alimentación	220V AC
Dimensiones	700 (An) x 223 (Al) x 90 (Fo) mm

Contenido

• Display

• 2x soportes de instalación en techo

• Material de instalación